

# 取扱説明書

## TR3XM シリーズリーダライタ

発行日 2017年2月1日  
Ver 2.04

本取扱説明書の対象機器

| 製品型式       | インターフェース |
|------------|----------|
| TR3XM-SD01 | RS-232C  |
| TR3XM-SU01 | USB      |
| TR3XM-SN02 | TCP/IP   |

**タカヤ株式会社**

マニュアル番号 : TDR-MNL-TR3XM-204

---

# はじめに

このたびは、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

■ 本書の見方

本製品を安全に正しくご使用いただくため、本書をよく読み、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

■ 本書内で参照している説明書、および使用ツール

本書内では、下記の手順書や説明書を参照し、各種ツールを使用しています。  
ご使用前に、下記 URL よりダウンロードされることをお勧めいたします。

□ 参照する手順書および説明書

- TR3XM 通信プロトコル説明書  
(上位コマンド制御を行うための通信仕様を記載しています)
- カスタムコマンド通信プロトコル説明書  
(スルーコマンド機能の使用方法、各種 RF タグのコマンド仕様を記載しています)
- TR3RW マネージャ取扱説明書  
(TR3RWManager の各種機能の使用方法を説明します)
- USB ドライバインストール手順書  
(本製品と USB 接続で通信するために必要なドライバのインストール手順を説明します)
- LAN インターフェース設定ツール IPSet2 取扱説明書  
(LAN 設定ツール IPSet2 の使用方法を説明します)

□ ユーティリティツール

- TR3RWManager ※Ver3.30 以降をご使用ください  
(本製品の動作設定の変更や各種コマンド、動作モードによる動作確認ができます)
- IPSet2 ※IPSet は使用できません  
(LAN インターフェース設定の変更ができます)

□ ダウンロード先

[URL] <http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm>

# 法規・対応規格について

## 電波法

本製品は、日本の電波法で定められている型式指定の認証を受けたリーダライタモジュールを組み込んでいます。したがって、日本国内での高周波利用設備の設置許可申請は不要となります。ただし、弊社が認めない機器構成の組み合わせで使用したり、改造して不法電波を放射したりすると、電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。

<日本国内規格>

規格番号 : ARIB STD-T82

標準規格名 : 誘導式読み書き通信設備（ワイヤレスカードシステム等）

型式指定番号 : 第FC-10002号（型式名 : TR3-C302）

## FCC

This product is conform to the FCC standards.

FCC Rules (Federal Communications Commission)

This product complies with Part15 Subpart B and C of the FCC Rules.

FCC ID : MK4TR3XM-SX01

### FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## 動作確認済タグ

本製品は、国際標準規格 ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1) 及び ISO/IEC14443 TypeA、ISO/IEC18092(212kbps, Passive Mode)に対応した製品です。

下表に記載のRFタグ、ICカードをサポートしています。

| エインターフェース規格                             | 動作確認済タグ   |
|---|---|
| ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | <ul style="list-style-type: none"><li>Tag-it HF-I (Plus、Standard、Pro)</li><li>I-CODE SLI (SLI、SLI-S、SLI-L、SLIX、SLIX-S、SLIX2)</li><li>my-d (SRF55V10P、SRF55V02P、SRF55V01P my-d Light)</li><li>MB89R118C、MB89R119B、MB89R112</li><li>M24LR04E-R、M24LR16E-R、M24LR64-R、LRIS64K</li></ul> |
| ISO/IEC14443 TypeA                      | <ul style="list-style-type: none"><li>MIFARE Ultralight</li><li>MIFARE Classic(※1)</li><li>MIFARE DESFire(※1)</li><li>my-d move</li><li>NTAG213／NTAG215／NTAG216 (※2)</li><li>NFC Forum Type2 Tag(※2)</li></ul>  |
| ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | <ul style="list-style-type: none"><li>FeliCa(※2)</li><li>FeliCa Lite</li><li>NFC Forum Type3 Tag(※2)</li></ul>  |

※1：UIDの読み取りのみ対応

※2：セキュリティ機能には非対応

## 欧州RoHS指令

欧州RoHS指令(2002/95/EC)対応

Restriction of Hazardous Substances(危険物質に関する制御)

## 電気用品安全法

電気用品安全法に対応したACアダプタを製品に付属しています。

法令番号：昭和三十六年十一月十六日法律第二百三十四号

## 安全性

本製品は高度な安全性を必要とする用途に向けて企画、設計されていません。人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途でご使用の場合は、本製品の定格、性能に対し余裕をもった使い方や、フェールセーフなどの十分な安全対策を講じてください。

## 廃棄

本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として処理してください。

## ご注意

- 改良のため、お断りなく仕様変更する可能性がありますのであらかじめ御了承ください。
- 本書の文章の一部あるいは全部を、無断でコピーしないでください。

本書に記載した会社名・商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標になります。

Tag-it HF-I は Texas Instruments 社、my-d は Infineon Technologies 社、I-CODE SLI、MIFARE、DESFire は NXP Semiconductors 社の商標、または登録商標です。

FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式であり、ソニー株式会社の登録商標です。Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解し、必ずお守りください。

## 記号表示について

| 項目 | 禁止事項              | 注意事項                   | 留意事項                  |
|----|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 記号 |                   |                        |                       |
| 意味 | してはいけない行為を表しています。 | 気をつけなければならない内容を示しています。 | 必ずしなければならない行為を表しています。 |
| 例  | 分解禁止              | 感電注意                   | 電源プラグをコンセントから抜くこと     |



## 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあります。

### 使用する時は・・・



- 本体およびケーブルの分解、修理、改造は絶対に行わないでください。感電・火災・ケガの恐れがあります。



- 本製品は電波を使用したRFID機器のリーダライタです。そのため、使用する用途・場所によっては、医用機器に影響を与える恐れがあります。RFID機器の医用機器への影響については、(社)日本自動認識システム協会より「RFID機器運用ガイドライン」が発行されています。医用機器への影響を少なくするために、ご使用につきましては、以下のことを厳守されるようお願いいたします。
  - 植込み型医用機器(心臓ペースメーカー等)装着者は、装着部位をRFID機器のアンテナ部周囲22cm以内に近づかないようにしてください。医用機器に影響を与える恐れがあります。
  - 運用ガイドライン、調査研究報告書では、医用機器装着者に対してRFID機器であることを明示するため、機器に「RFIDステッカ」を貼り付けることを推奨しています。本製品と接続するアンテナは、「RFIDステッカ」を貼り付けているか、同封して出荷しています。アンテナが装置などに組み込まれる場合、RFID機器の本体外部からよく見える位置に貼り付けてください。



本ステッカは、医療機器装着者に対し、RFIDの電波が出ていることを明示するためのものです。

アンテナが装置等に組み込まれる場合、RFID機器の本体外部からよく見える位置(アンテナ付近)に貼り付けることを推奨しています。

# ⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、あるいは物的損害を受けたりする恐れがあります。

## 設置時や使用時は・・・



- 本製品を、以下のような場所での使用や保管をしないでください。
    - ・直射日光(紫外線)の当たる場所
    - ・水、油、化学薬品の飛沫がある場所
    - ・粉塵、腐食性ガス、可燃性ガス、爆発性ガス、塩分がある場所
    - ・高温多湿な場所
    - ・振動や衝撃が多い場所
    - ・強力な磁力線や衝撃電圧を発生する装置がある場所
    - ・ストーブなどの熱源から、直接加熱される場所
    - ・結露する場所
    - ・周囲が金属で覆われている場所
  - リーダライタには指定した専用のアンテナ、アンテナケーブル以外の接続はできません。接続されると、電波法違反となりますのでご注意ください。
  - 帯電したものをアンテナや信号端子のコネクタに近づけたり接触させたりしないでください。
  - 本製品のアンテナをショート、もしくはオープン状態にして動作させないでください。本体内部の部品が破損する恐れがあります。
  - 不安定な場所への取り付けは避けてください。万一転倒した場合は、危険であり、破損する恐れがあります。
  - 本製品は、日本国内電波法およびFCC規格（米国）に準拠した製品です。海外でのご利用は、お客様の責任のもと各国の法令・規制を厳守してください。尚、本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
  - アンテナから放射される電磁波により、アンテナ近傍に設置された周囲機器の動作に影響を与える場合があります。  
発生事例として、以下の製品が挙げられます。
    - ・キーボード、マウス、アクティブスピーカ等のパソコン周辺機器  
例) 入力用装置による誤入力、スピーカからのノイズ音発生 など
    - ・画像取込・伝送機器等のAV機器  
例) AV機器の画面にノイズが映り込む など
    - ・おサイフケータイなどアンテナを内蔵する携帯用端末  
例) 携帯電話のランプ表示、バイブルーション等が誤動作する。  
(不測のデータ読み書きは発生しません)
- リーダライタは周囲機器から、20~30cm程度離してご使用ください。
- リーダライタ側の仕様、周囲機器の仕様（耐ノイズ性など）によっては影響度合いが異なるため、一概には判断しかねますので、設置環境での事前検証を推奨します。
- 設置時の注意事項については本書「4.1 設置」を参照ください。
- 濡れた手で機器を使用しないでください。



# ⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、あるいは物的損害を受けたりする恐れがあります。

## 設置時や使用時は・・・



- 本製品の設置工事、除去工事の時は、必ず電源を切った状態で行ってください。
- 他のシステムの影響により正常に動作しない可能性があります。そのため、事前に下記の項目を必ず確認してください。また、設置作業はシステムの電源を落とした状態で行ってください。
  - ・ 13.56MHz付近の電波を発生する機器が近くにないこと
  - ・ スピーカや反響物が近くにないこと
  - ・ 周囲にノイズを発生する機器が近くにないこと(インバータ、モータ、プラズマディスプレイなど)
- リーダライタとRFタグの交信距離は、下記の使用条件により変化する可能性があります。
  - ・ RFタグを取り付ける対象物
  - ・ RFタグの形状・大きさ
  - ・ アンテナまたはRFタグの付近に金属物等の導電性物質がある場合
- 機器が故障した、水に濡らした、異臭がする、煙や火花が出たなど異常があった場合は、ただちに使用を中止し、必ず弊社または販売代理店に連絡してください。

## 輸送する時は・・・



- 専用の梱包箱を使用してください。
- 水がかからないようにしてください。
- 過度の振動や衝撃を与えたり、落下させたりしないようにしてください。

# ⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、あるいは物的損害を受けたりする恐れがあります。

## 電源のプラグやケーブル類は・・・



- 束ねないでください。
- 可動部に固定しないでください。
- 傷つけないでください。
- ストーブなどの熱器具に接触させないでください。
- プラグを抜く時、コードを持って抜かないでください。
- コードやプラグが傷ついていたり、コンセントの差し込みが緩かったりする時は使用しないでください。
- コード上に、物を置いたりして圧迫させないでください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方(たこ足配線など)はしないでください。



- 濡れた手で抜き差ししないでください。また、電源を入れた状態で端子には触れないでください。感電する危険性があります。



- 長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



- 付属のACアダプタ以外は使用しないでください。
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
- お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。
- 定期的に電源プラグを乾いた布で拭いてください。電源プラグにほこりがたまると湿気などで絶縁不良状態となり、火災の原因となります。

## お手入れの時は・・・



- お手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。乾いた布で強くこすると、摩擦により帶電し空気中に浮遊するゴミが付着しやすくなるため、キズ・汚れの原因となります。
- 水をかけないでください。またクレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、殺虫剤、消臭スプレーなどをかけないでください。ケースの表面が侵され、ひびや変色・変質が起こる可能性があります。

# 目次

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第1章 梱包内容</b>                            | <b>1</b>  |
| 1.1 梱包物一覧                                  | 2         |
| 1.2 お客様でご準備いただくもの                          | 3         |
| <b>第2章 概要</b>                              | <b>4</b>  |
| 2.1 特徴                                     | 5         |
| 2.2 システム構成                                 | 6         |
| <b>第3章 各部の名称と機能</b>                        | <b>7</b>  |
| 3.1 TR3XM-SD01                             | 8         |
| 3.2 TR3XM-SU01                             | 9         |
| 3.3 TR3XM-SN02                             | 10        |
| <b>第4章 設置と接続</b>                           | <b>11</b> |
| 4.1 設置                                     | 12        |
| 4.1.1 据え置く                                 | 13        |
| 4.1.2 ネジ留めして設置する                           | 13        |
| 4.2 接続                                     | 14        |
| 4.2.1 TR3XM-SD01                           | 14        |
| 4.2.2 TR3XM-SU01                           | 15        |
| 4.2.3 TR3XM-SN02                           | 16        |
| <b>第5章 動作確認</b>                            | <b>18</b> |
| 5.1 動作モード                                  | 19        |
| 5.2 制御方法                                   | 20        |
| 5.3 ユーティリティツールを使用する                        | 21        |
| 5.3.1 インストール                               | 21        |
| 5.3.2 動作確認(RS-232C/USB)                    | 22        |
| 5.3.3 動作確認(TCP/IP)                         | 28        |
| 5.3.4 RFタグのシステム領域・ユーザ領域を確認する               | 35        |
| 5.3.5 各種コマンドのレスポンスを確認する                    | 36        |
| 5.3.6 各種コマンドの処理時間を確認する                     | 36        |
| <b>第6章 仕様</b>                              | <b>37</b> |
| 6.1 製品仕様                                   | 38        |
| 6.1.1 TR3XM-SD01                           | 38        |
| 6.1.2 TR3XM-SU01                           | 43        |
| 6.1.3 TR3XM-SN02                           | 48        |
| 6.2 付属品仕様                                  | 53        |
| 6.2.1 ACアダプタ(型番:TR3-PWR-5V-1/TR3-PWR-5V-2) | 53        |
| 6.2.2 RS-232C クロスケーブル(型番:CB-232C-2)        | 54        |
| 6.2.3 USBケーブル                              | 55        |
| 6.2.4 RFIDステッカ(型番:SEL41400L)               | 55        |
| 6.3 EEPROM設定一覧                             | 56        |
| 6.3.1 EEPROM詳細設定                           | 56        |
| 6.3.2 RFタグ動作モード                            | 57        |
| 6.3.3 リーダライタ動作モード                          | 58        |
| 6.3.4 汎用ポート設定                              | 59        |
| 6.3.5 アンテナ切替設定                             | 61        |

---

|  |           |
|--|-----------|
| 6.3.6 各種設定.....                          | 62        |
| <b>第7章 LAN I/F仕様 (TR3XM-SN02) .....</b>  | <b>64</b> |
| 7.1 LANインターフェース設定一覧.....                 | 65        |
| 7.2 LANインターフェース設定の確認／変更 .....            | 66        |
| 7.2.1 事前準備.....                          | 66        |
| 7.2.2 設定確認・変更.....                       | 67        |
| 7.2.3 通信スピード(Baud Rate)変更 .....          | 72        |
| 7.2.4 初期化 .....                          | 73        |
| 7.3 LAN設定パラメータ (IPSet2) .....            | 74        |
| 7.3.1 Active Connect (通信方式の選択) .....     | 74        |
| 7.3.2 TCP Keepalive (接続有効確認) .....       | 75        |
| 7.3.3 Default Gateway (ルータを経由した通信) ..... | 75        |
| 7.3.4 Packing (データパケットの送信タイミング) .....    | 76        |
| 7.4 トラブルシューティング .....                    | 77        |
| <b>第8章 保守と点検 .....</b>                   | <b>78</b> |
| 8.1 保守と点検.....                           | 79        |
| 8.2 保証とサービス .....                        | 80        |
| <b>修理依頼票 .....</b>                       | <b>81</b> |
| <b>変更履歴 .....</b>                        | <b>82</b> |

---

---

# 第1章 梱包内容

本製品のセット内容について確認してください。  
また、使用する際に必要になるものを確認してください。

---


## 1.1 梱包物一覧

TR3XM シリーズの梱包内容を以下に示します。


梱包・出荷には細心の注意を払っておりますが、万一欠品、初期不良の場合は、ご購入先窓口までお問合せいただきますようお願い申し上げます。

| 品名              | 数量         |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
|                 | TR3XM-SD01 | TR3XM-SU01 | TR3XM-SN02 |
| リーダライタ          | 1          | 1          | 1          |
| CD-ROM          | 1          | 1          | 1          |
| RFID ステッカ       | 1          | 1          | 1          |
| AC アダプタ         | 1          | -          | 1          |
| RS-232C クロスケーブル | 1          | -          | -          |
| USB ケーブル        | -          | 1          | -          |

□リーダライタ




□CD-ROM(型番：CDROM-TR3MNL)



□RFID ステッカ(型番：SEL41400L)




□AC アダプタ  
(型番：TR3-PWR-5V-1/TR3-PWR-5V-2)



□RS-232C クロスケーブル(型番：CB-232C-2)



□USB ケーブル(型番：CB-USB-1)



## 1.2 お客様でご準備いただくもの

リーダライタのご使用にあたって、以下のものが必要になります。

- 上位機器 (PC、PLC など)

- 上位機器接続用ケーブル

[TR3XM-SD01]

PC側にRS232Cのインターフェースが搭載されていない場合、USB/RS-232C変換ケーブルが必要です。

以下は変換ケーブルの一例です。

- ・ラトックシステム社「REX-USB60F」
- ・FTDI社「USB232R-10-BULK」など

※上記製品は、当社にて動作確認を実施したものですが、動作を保証するものではありません。

[TR3XM-SN02]

機器構成により以下のケーブルが必要です。

| 接続方式        | ケーブル線種          |
|-------------|-----------------|
| 上位機器と直接接続する | LANクロスケーブル 1本   |
| ハブを経由して接続する | LANストレートケーブル 2本 |

---

## 第2章 概要

本章では、本製品の概要とシステムの構成例について説明します。


---

## 2.1 特徴

本製品は13.56MHzの周波数を使用し、非接触でRFタグのデータの読み書きができる電磁誘導方式のRFIDリーダライタです。以下の規格に対応したRFタグと交信することができます。

- ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1)
- ISO/IEC14443 TypeA
- ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)

物品管理、搬送システム、入退室管理、物流管理など、さまざまな用途に利用できます。




- 13.56MHz帯のマルチプロトコル対応
  - ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1)
  - ISO/IEC14443 TypeA
  - ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)
- 日本国内の電波法規格および米国FCC規格<sup>(※)</sup>に準拠  
(※)本製品は、日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 上位機器との接続は、RS-232C、USB、TCP/IPの各種インターフェースを用意
- 全機種共通の通信プロトコル／SDK（ソフトウェア開発キット）
  - 上位機器との通信仕様は、全機種共通の通信プロトコル  
ISO/IEC15693機能は弊社旧来品と互換。旧来品から本製品へのリプレースが容易
  - アプリケーション開発を容易にするSDK（DLL／サンプルプログラム）を用意
- 上位機器の負担を軽くする便利な機能を搭載  
ISOコマンド以外にもいくつかの便利な機能を用意（自動読み取りモードなど）  
例）連続インベントリモード（検知したRFタグのUIDを上位機器に自動送信）  
RDLOOPモード（検知したRFタグのUIDおよびユーザデータを上位機器に自動送信）  
詳細は「TR3XM通信プロトコル説明書」を参照してください。
- 環境に配慮  
全機種 欧州RoHS指令(2002/95/EC)対応

## 2.2 システム構成

本製品（TR3XM-SD01/TR3XM-SU01/TR3XM-SN02）は、上位機器（PC, PLC 等）との上位通信と、RF タグとの下位通信を行います。

本製品は、読み取り用のアンテナを内蔵しており、ケース天面にて RF タグと交信します。

構成例



---

## 第3章 各部の名称と機能


---

本章では、本製品の各部の名称と機能について説明します。


---

### 3. 1 TR3XM-SD01

TR3XM-SD01 の各部の名称と機能について説明します。




| No | 名称                  | 機能説明  |
|----|---------------------|---|
| ①  | RS-232C 接続用コネクタ     | 付属の RS-232C クロスケーブルで上位機器と接続します。               |
| ②  | DC ジャック             | DC+5V 入力です。付属の AC アダプタを使用してください。              |
| ③  | ケーブルフック             | AC アダプタプラグの抜け防止用フックです。                        |
| ④  | 取り付け穴               | 壁面などに固定するための取り付け用のネジ穴です。                      |
| ⑤  | 読み取り面（アンテナ面）        | イラスト表示部分に RF タグをかざしてください。                     |
| ⑥  | 動作表示 LED<br>(赤／青／緑) | 電源投入時、LED 緑が点灯します。<br>LED (青／赤) はコマンド制御が可能です。 |
| ⑦  | ブザー                 | 設定に合わせて鳴動します。                                 |
| ⑧  | RFID ステッカ           | 医療機器装着者に対し、RFID の電波が出ていることを明示するためのものです。       |
| ⑨  | ゴム足                 | ゴム足は、両面テープで貼り付けています。                          |
| ⑩  | FCC 認証ラベル           | 型式名 (Model)、製造番号 (S/N)、および FCC ID を表示します。     |



### 3.2 TR3XM-SU01

TR3XM-SU01 の各部の名称と機能について説明します。



| No | 名称                  | 機能説明  |
|----|---------------------|---|
| ①  | USB 接続用コネクタ         | 付属の USB ケーブルで上位機器と接続します。                      |
| ②  | 取り付け穴               | 壁面などに固定するための取り付け用のネジ穴です。                      |
| ③  | 読み取り面（アンテナ面）        | イラスト表示部分に RF タグをかざしてください。                     |
| ④  | 動作表示 LED<br>(赤／青／緑) | 電源投入時、LED 緑が点灯します。<br>LED (青／赤) はコマンド制御が可能です。 |
| ⑤  | ブザー                 | 設定に合わせて鳴動します。                                 |
| ⑥  | RFID ステッカ           | 医療機器装着者に対し、RFID の電波が出ていることを明示するためのものです。       |
| ⑦  | ゴム足                 | ゴム足は、両面テープで貼り付けています。                          |
| ⑧  | FCC 認証ラベル           | 型式名 (Model)、製造番号 (S/N)、および FCC ID を表示します。     |


**FCC** Model : TR3XM-SU01  
 S/N : \*\*\*\*\*

FCC ID : MK4TR3XM-SX01  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  
 Operation is subject to the following two conditions:  
 (1) This device may not cause harmful interference, and  
 (2) This device must accept any interference received,  
 including interference that may cause undesired operation.

**TAKAYA corporation**

### 3.3 TR3XM-SN02

TR3XM-SN02 の各部の名称と機能について説明します。



| No | 名称                  | 機能説明   |
|----|---------------------|--|
| ①  | LAN コネクタ LED 説明     | LAN コネクタ搭載の LED 仕様の説明を示します。                            |
| ②  | LED (CONNECT)       | 接続状態 (接続時: 緑点灯、未接続時: 消灯) を示します。但し、電源投入直後は、約 5 秒間点灯します。 |
| ③  | DC ジャック             | DC+5V 入力です。付属の AC アダプタを使用してください。                       |
| ④  | LAN 接続用コネクタ         | LAN ケーブルと接続します。※LED 仕様は①参照                             |
| ⑤  | ケーブルフック             | AC アダプタプラグの抜け防止用フックです。                                 |
| ⑥  | 取り付け穴               | 壁面などに固定するための取り付け用のネジ穴です。                               |
| ⑦  | 読み取り面 (アンテナ面)       | イラスト表示部分に RF タグをかざしてください。                              |
| ⑧  | 動作表示 LED<br>(赤/青/緑) | 電源投入時、LED 緑が点灯します。<br>LED (青/赤) はコマンド制御が可能です。          |
| ⑨  | ブザー                 | 設定に合わせて鳴動します。  |
| ⑩  | RFID ステッカ           | 医療機器装着者に対し、RFID の電波が出ていることを明示するためのものです。                |
| ⑪  | ゴム足                 | ゴム足は、両面テープで貼り付けています。                                   |
| ⑫  | FCC 認証ラベル           | 型式名 (Model)、製造番号 (S/N)、および FCC ID を表示します。              |
| ⑬  | MAC アドレス            | MAC アドレスを表示します。  |

---

## 第4章 設置と接続

---

本章では、本製品のリーダライタの設置と接続について説明します。

---

## 4.1 設置

### 設置の前に



設置に際しては、本書冒頭の「安全上のご注意」をよくお読みください。また、下記設置環境にご注意いただき、使用してください。

#### 【取り付け条件・環境に関する注意事項】

- リーダライタの設置は可動、あるいは振動する場所は避けてください。設置時のケースの向きについては特に制限はありませんが、傾斜設置などは転倒した場合は危険であり、破損する恐れがあるため、平坦な場所に設置するか、付属のプラケットを使用して固定してください。
- アンテナの読み取り面近傍に金属が存在する場合、性能に影響する場合がありますので、ご注意ください。また、金属のループ、フレーム等にも影響を受ける場合があります。
- 電源ラインあるいは周囲環境から受けるノイズにより、性能に影響する場合があります。ノイズ源としては、コンベア等のインバータ電源、モータ類等が考えられます。上位通信用ケーブル、電源ケーブルなどへのノイズ対策が必要となる場合があります。
- 周囲環境の静電気ノイズが通信不良・性能低下の原因になる場合があります。使用者の帯電防止、放電環境の整備などの対策が必要となります。
- コマンド[ISO15693要求フラグでSingle Subcarrier (ASK) 指定]を使用する際、一般的に、ASK変調はノイズ特性が弱い為、周囲環境（ノイズ環境）によっては信号検出（レスポンス）が不安定となる場合がありますのでご注意ください。  
例) Fastリード系、Fastライト系コマンド

#### ■ 「周囲環境から」の影響を抑えるには・・・

TR3シリーズ導入ガイド、関連技術資料を参照ください。

[URL]<http://www.takaya.co.jp/products/rfid/technic.htm>

- アンテナから放射される電磁波により、アンテナ近傍に設置された周囲機器の動作に影響を与える場合があります。

発生事例として、以下の製品が挙げられます。

- ・キーボード、マウス、アクティブスピーカー等のパソコン周辺機器  
例) 入力用装置による誤入力、スピーカからのノイズ音発生 など
- ・画像取込・伝送機器等のAV機器  
例) AV機器の画面にノイズが映り込む など
- ・おサイフケータイなどアンテナを内蔵する携帯用端末  
例) 携帯電話のランプ表示、バイブレーション等が誤動作する。  
(不測のデータ読み書きは発生しません)

リーダライタ（アンテナ）は周囲機器から、20~30cm程度離してご使用ください。

リーダライタ側の仕様、周囲機器の仕様（耐ノイズ性など）によっては影響度合いが異なるため、一概には判断しかねますので、設置環境での事前検証を推奨します。

#### ■ 「周囲環境へ」の影響を抑えるには・・・

キャリア（搬送波）制御の設定変更で、電波障害が回避できる場合があります。

[RF送信信号設定]

①常時ON

②起動時OFF（コマンド受付以降ON）※出荷時設定


③コマンド実行時以外常時OFF

「③コマンド実行時以外常時OFF」に変更することで、アンテナから発生する電磁波が間欠動作となり、周囲環境への影響を軽減します。

上記以外にも実環境に見合う対策をご紹介できる場合がありますので、対策でお困り、あるいは、ご不明な点など、弊社（rfid@takaya.co.jp）までお問合せください。

#### 4.1.1 据え置く

前述の取り付け条件・環境に関する注意事項を参考に、リーダライタを設置してください。




#### 4.1.2 ネジ留めして設置する

リーダライタの取り付け穴を利用する事で、壁面などへの固定が可能です。  
取り付け用ネジは付属しておりません。別途、お客様にてご用意ください。

取り付け穴径：φ 4.5mm

取り付けネジ寸法：呼び径 4mm 長さ 12mm 以上

リーダライタを壁面など固定したい箇所に配置し、左右 2 点の取り付け穴にて固定してください。




## 4.2 接続

本製品と上位機器との接続について説明します。

### 4.2.1 TR3XM-SD01

製品に付属しているRS-232Cクロスケーブルを使用し、上位機器とリーダライタを接続します。



### 参考

#### RS-232CをUSBに変換するコンバータについて



弊社WEBサイトのFAQにて、動作確認したコンバータケーブルを紹介しています。

[サポート] → [よくあるご質問]


[URL]<http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm>

次に付属のACアダプタを使用し、給電します。

ACアダプタのDCプラグをリーダライタに接続し、ACプラグをコンセントに接続します。

DCプラグの抜け防止のため、プラグ挿入後、ケーブル部分をケーブルフックに留めてください。

電源が入るとリーダライタのLED緑が点灯し、「ピー」というブザー音が鳴ります。




## 4.2.2 TR3XM-SU01

接続を行う前に「USB ドライバインストール手順書(※1)」を参照し、USB ドライバを上位機器にインストールしてください。

次に製品に付属している USB ケーブルを使用し、上位機器とリーダライタを接続します。USB ケーブルを接続すると、電源が入り LED 緑が点灯し、「ピー」というブザー音が鳴ります。

※1：USB ドライバインストール手順書は、下記 URL よりダウンロードできます。

[URL] <http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm>



## 注意

## USBハブを使用する場合



USBハブを中継して使用した場合、十分な電力を得られない場合があります。  
事前に動作確認のうえ、使用してください。

## 注意

## USBタイプR/W使用時の注意点



USB接続時にはプラグアンドプレイで機器の認証が行われますが、R/Wが給電された直後からデータレスポンスを上げ続ける設定で使用する場合、USBの認識が正常にできず、以下のようない状態が発生する可能性があります。

- ・ポートオープンができない  
(デバイスマネージャではCOMは認識されるが、オープンできない)
- ・マウスなど周辺機器が誤動作する

## &lt;対策&gt;


「ノーリードコマンドの設定=有効」で使用する、または、タグがアンテナ上に配置されたまま電源起動する可能性がある場合、コマンドモード以外の動作モードをEEPROMに書き込まないでください。

自動読み取りモードを使用する場合は、アプリケーション起動後にコマンド制御で「(EEPROMではなく) RAMへの書き込み」にて各種動作モード設定を行ってください。


## 4.2.3 TR3XM-SN02

上位機器と直接接続する場合、ハブ経由で接続する場合について説明します。  
LANケーブルはお客様にてご準備ください。

- 上位機器とリーダライタを直接接続する場合  
LANケーブルはクロスケーブルを使用します。



- 上位機器とリーダライタをハブ経由で接続する場合  
LANケーブルはストレートケーブルを使用します。




次に付属の AC アダプタを使用し、給電します。

AC アダプタの DC プラグをリーダライタに接続し、AC プラグをコンセントに接続します。

DC プラグの抜け防止のため、プラグ挿入後、ケーブル部分をケーブルフックに留めてください。

電源が入るとリーダライタの LED 緑が点灯し、「ピー」というブザー音が鳴ります。



---

## 第5章 動作確認

---

本章では、本製品の動作確認の方法について説明します。

---

## 5.1 動作モード

RFタグの基本的な動作として、リーダライタから送信されたコマンドをRFタグが受信した後、RFタグからリーダライタへそのコマンドに対する応答が返されます。(Reader Talk First)

そのため、リーダライタからコマンドが送信されない限り、RFタグからデータ(応答)を返信することはありません。

しかし、TR3シリーズでは上位機器から制御コマンドを送ることなく、RFタグのデータを読み取ることが可能な各種動作モードを準備しています。

コマンドモード以外の動作モードでは、上位機器とは非同期でリーダライタからRFタグの読み取りコマンドを送信します。RFタグのデータを受信すると、そのデータを上位機器に返します。

これらの動作モードはTR3(TR3XM)シリーズ独自のモードですが、リーダライタからRFタグに送信するコマンドはISO15693準拠のコマンドです。

自動読み取りモードは、ISO14443TypeA、FeliCaには対応していません。

詳細については、「TR3XM通信プロトコル説明書」を参照してください。

動作モードの概要は下表の通りです。

| 参照項目 | 動作モード               | 概要   | 備考  |
|------|---------------------|--|---|
| 2.3  | コマンドモード             | 上位機器からのコマンドに従い処理を実行するモードです。<br>ISO15693, ISO14443TypeA, FeliCa関係のコマンドを実行する場合は、このモードを使用します。 |   |
| 2.4  | 連続インベントリモード<br>(※1) | RFタグのUIDを読み取るモードです。  | TR3シリーズ独自の自動読み取りモード   |
| 2.5  | RDLOOPモード(※1)       | RFタグのUIDと指定したエリアのユーザデータを読み取るモードです。   | TR3シリーズ独自の自動読み取りモード   |
| 2.6  | オートスキャンモード<br>(※1)  | SimpleWriteコマンドで書き込まれたTR3シリーズ独自フォーマットのデータを読み取るモードです。                                       | TR3シリーズ独自の自動読み取りモード   |
| 2.7  | トリガーモード(※1)         | 外部からのトリガー信号が有効な間、オートスキャンモードと同じ動作を行います。   | SimpleWriteコマンドで書き込まれたデータのみ受信可能                             |
| 2.8  | ポーリングモード(※1)        | 上位機器から指定された時間、オートスキャンモードと同じ動作を行います。  |   |
| 2.9  | EASモード(※1)          | 特定のAFI値を持つRFタグを検知するモードです。<br>不正持ち出し防止などの用途で使用します。<br><br>RFタグのUIDやユーザデータを読み取ることはできません。     | TR3シリーズ独自の自動読み取りモード<br><br>検知するRFタグのAFI値は事前にリーダライタに登録する必要あり |

※1：本モードは、ISO14443TypeA、およびFeliCaには未対応です。

## 5.2 制御方法

下表は本製品の制御方法一覧になります。

次節にてユーティリティツール「TR3RWManager」のインストール手順および簡易的な動作確認方法について説明します。

| 用途              | 手段         | 内容  |
|-----------------|------------|---|
| 動作モード設定<br>動作確認 | ユーティリティツール | TR3RWManager(※1)<br>リーダライタを動作させる詳細設定と動作確認ができます。                                   |
| ソフトを開発する        | 通信プロトコル説明書 | 通信プロトコル説明書を参照し、上位アプリケーション上でリーダライタの制御コマンドを実装します。<br>「TR3XM 通信プロトコル説明書(※1)」を参照ください。 |
|                 | SDK        | ソフトウェア開発用キットです。<br>詳細はカタログを参照ください。(※2)  |

※1：「TR3XM 通信プロトコル説明書」、ユーティリティツールの「TR3RWManager」「TR3RW マネージャ取扱説明書」は、下記 URL よりダウンロードできます。

[URL] <http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm>

※2：SDK カタログは、下記 URL よりダウンロードできます。

[URL] <http://www.takaya.co.jp/products/rfid/sdk.htm>

## 5.3 ユーティリティツールを使用する

ユーティリティツール（TR3RWManager）のインストール手順および簡易的な動作確認方法について説明します。操作方法は、使用する通信方式（I/F）により異なりますので、インストール後は下表の参照先をご覧ください。

| 通信形態       | リーダライタ     | 参照先                     |
|------------|------------|-------------------------|
| RS-232C 通信 | TR3XM-SD01 |                         |
| USB 通信     | TR3XM-SU01 | 5.3.2 動作確認（RS-232C／USB） |
| TCP/IP 通信  | TR3XM-SN02 | 5.3.3 動作確認（TCP/IP）      |

動作確認は、連続インベントリモードで行います。

RF タグ（ISO/IEC15693）の交信距離などを確認することができます。

### 5.3.1 インストール

本ソフトウェア（TR3RWManager）のインストーラをご準備ください。

インストーラは、弊社製品付属の CD-ROM に収録されています。また、最新版は弊社 WEB サイトからダウンロードすることができます。

インストール手順は、「TR3RWManager 取扱説明書」を参照ください。

「TR3RWManager」「TR3RWManager 取扱説明書」は、以下の WEB サイトからダウンロードできます。

[URL] <http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm>

#### ＜動作環境＞

セットアップを始める前に、お使いになっているパソコンの動作環境をご確認ください。

本ソフトウェアを快適にご利用いただくためには、以下の環境を満たしていることが必要です。

本ソフトウェアには、外部ファイルからのデータ読み取りや外部ファイルへのデータ出力機能が備えられています。それらの機能を利用する場合には、管理者権限を必要とする場合がありますのでご注意ください。

| 環境項目           | 必要な動作条件   |
|----------------|---|
| CPU 周波数        | 1.0GHz 以上   |
| メモリ容量          | 512MB 以上  |
| OS             | Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、WindowsVista |
| .NET Framework | Microsoft .NET Framework 3.5 以上                     |
| ディスプレイ解像度      | 1024 x 768 以上                                       |

### 5.3.2 動作確認(RS-232C/USB)

TR3XM-SD01/ TR3XM-SU01 での動作確認方法について説明します。

なお、USB の場合は「USB ドライバインストール手順書」を参照し、事前に USB ドライバをインストールしてください。

※ 「USB ドライバインストール手順書」は、以下の WEB サイトからダウンロードできます。

[URL] <http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm>

(1) 上位機器とリーダライタを RS-232C ケーブル、または USB ケーブルで接続し、電源を入れてください。

(2) 「TR3RWManager」を起動します。

本ソフトウェアは起動時や終了時に設定ファイルの読み書きを行いますので、プログラムを管理者として実行する必要があります。


「管理者としてログインする」と「管理者としてプログラムを実行する」ことは異なりますのでご注意ください。

「デスクトップ上のショートカット」または「プログラムの実行ファイル」からプロパティを開き、「互換性」タブの「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れておくことで、常に管理者として実行することが可能です。




デスクトップ上に作成されたショートカットアイコンをダブルクリックすると「TR3RWManager」が起動します。  
または、スタートメニューから[プログラム] - [TR3Software] - [TR3RWManager]をクリックすると「TR3RWManager」が起動します。

起動すると次の画面が表示されます。



(3) インターフェースの設定を選択します。


COM ポート(シリアルポート番号)と通信速度(初期設定: 19200bps)を選択します。



#### ● COM ポートを確認する

シリアルポート番号が不明の場合、デバイスマネージャで COM ポートを確認します。TR3RWManager のインターフェース設定画面上の[デバイスマネージャを開く...]ボタンをクリックするとデバイスマネージャが起動します。

次の画面から[ポート(COMとLPT)] - [USB Serial Port (COM10)]より、COM ポートの「10 番」が割り当てられていることが確認できます。




#### ● リーダライタの自動検出

リーダライタとの通信に使用する COM ポート、またはリーダライタの通信速度が不明な場合、[リーダライタ自動検出]にチェックを入れて[OK]ボタンをクリックすると、リーダライタの自動検出処理が実行され、接続可能なポートが確認されれば、自動的に接続完了となります。

「COM ポート(表示順) + 通信速度(昇順)」で検索されるため、多少の時間を要します。

## (4) 起動画面を確認します。

リーダライタとの通信が正常に開始された場合は、次の画面のように表示されます。  
COMポートのオープンに成功し、リーダライタのROMバージョンと動作モードの読み取りが行われます。



COMポートのオープンに失敗した場合は、次の画面のように表示されます。

リーダライタとの通信に使用するCOMポート番号を再度確認ください。




リーダライタとの通信速度が異なっていた場合は、次の画面のように表示されます。  
通信速度を変更して再試行するか、またはリーダライタの自動検出を行ってください。



#### (5) 連続インベントリモードにします。


画面上の[連続インベントリ]をクリックすることで、リーダライタは「連続インベントリモード」へ遷移します。

メニューバーに配置された各種メニュー（リーダライタ制御コマンドメニュー・リーダライタ設定コマンドメニューなど）は使用不可となります。各種メニューを使用するには、「コマンド」ボタンをクリックし「コマンドモード」へ遷移してください。



(6) RF タグと交信します。

天面(イラスト)上に RF タグを近づけると、リーダライタとアンテナが交信します。  
RF タグの UID 読み取りと共に LED が点灯します。



連続インベントリモードで動作するリーダライタから送信されたデータは、TR3RWManager の [受信データ一覧] ページと [送受信ログ] ページに表示されます。

[受信データ一覧] ページには、次の情報が表形式で表示されます。

- ① データ数 : 読み取った回数
- ② UID : RF タグの UID
- ③ アンテナ番号 : 読み取ったアンテナの番号(※1 : 本製品には関係ありません)


また、[受信データ一覧] ページに表示中の No の数(件数)が [データクリア(F9)] ボタンの左側(④)に表示されます。

| No. | データ数 | ユーザデータ | UID              | アンテナ番号 |
|-----|------|--------|------------------|--------|
| 1   | 6    | 1      | E007000001BB8782 | 0      |
| 2   | 2    | 2      | E007000001BB876C | 0      |
| 3   | 1    | 1      | E007000001BB8767 | 0      |

※1 : アンテナ番号とは、切替基板を使用し複数のアンテナを制御するときの番号です。  
「0」は切替基板の 1 番目に接続されているアンテナを表しますが、切替基板を使用していない場合も「0」で表示されます。

(7) ソフトを終了する。

メニューバーの[ファイル(F)] - [終了(X)]をクリックすると「TR3RWManager」が終了します。



### 5.3.3 動作確認(TCP/IP)

TR3XM-SN02 での動作確認方法について説明します。

PC とリーダライタ間で TCP/IP 通信を行うためには、双方の端末同士で IP アドレスとサブネットマスクを通信可能な状態に設定しておく必要があります。

ここでは、リーダライタの IP アドレスとサブネットマスクが出荷時設定であるケースを例に説明します。PC もリーダライタの出荷時設定に合わせて IP アドレスやサブネットマスクを変更する必要があります。変更方法は、(3)で説明します。

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| リーダライタの IP アドレス  | 192.168.0.1                |
| リーダライタのサブネットマスク  | 255.255.255.0(マスク長：24 ビット) |
| PC に設定する IP アドレス | 192.168.0.****(任意)         |
| PC に設定するサブネットマスク | 255.255.255.0(マスク長：24 ビット) |

(1) リーダライタと PC を LAN クロスケーブルで直接接続し、電源を入れてください。

(2) 「TR3RWManager」を起動します。

本ソフトウェアは起動時や終了時に設定ファイルの読み書きを行いますので、プログラムを管理者として実行する必要があります。

「管理者としてログインする」と「管理者としてプログラムを実行する」ことは異なりますのでご注意ください。


「デスクトップ上のショートカット」または「プログラムの実行ファイル」からプロパティを開き、「互換性」タブの「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れておくことで、常に管理者として実行することが可能です。



デスクトップ上に作成されたショートカットアイコンをダブルクリックすると「TR3RWManager」が起動します。

または、スタートメニューから[プログラム] - [TR3Software] - [TR3RWManager]をクリックすると「TR3RWManager」が起動します。


起動すると次の画面が表示されます。



(3) インターフェースの設定を選択します。

「LANインターフェース」にチェックを入れ、次の画面のように入力します。


PC側のネットワーク設定(後述)が完了したら、[OK]ボタンをクリックしてください。




| 設定項目       | 設定内容        |
|------------|-------------|
| リーダライタ通信方式 | サーバ方式       |
| IP アドレス    | 192.168.0.1 |
| TCP ポート番号  | 9004        |

- PC の IP アドレスとサブネットマスクを変更する  
PC の IP アドレスとサブネットマスクを変更するには、Windows のネットワーク接続画面を起動する必要があります。  
ネットワーク接続画面は、インターフェースの設定画面上の[ネットワーク接続を開く]ボタンをクリックすると起動します。

ネットワーク接続画面の「ローカルエリア接続」のプロパティを開きます。






IP アドレス入力欄に「192.168.0.\*\*\*（任意）」を入力します。


サブネットマスク入力欄に「255.255.255.0」を入力します。

[OK] ボタンをクリックすることで入力した設定値が反映されます。



## (4) 起動画面を確認します。

リーダライタとの通信が正常に開始された場合は、次の画面のように表示されます。  
通信の確立に成功し、リーダライタのROMバージョンと動作モードの読み取りが行われます。




通信の確立に失敗した場合は、次の画面のように表示されます。  
リーダライタのIPアドレスとTCPポート番号を再度確認ください。



リーダライタの内部で LAN/F ボード側の通信速度とリーダライタモジュール側の通信速度の設定が異なっている場合には、次の画面のように表示されます。


通信速度の整合を取るため、「7.2 LAN インターフェース設定の確認/変更」を参照して、通信速度の設定を変更してください。



##### (5) 連続インベントリモードにします。


画面上の「連続インベントリ」をクリックすることで、リーダライタは「連続インベントリモード」へ遷移します。

メニューバーに配置された各種メニュー（リーダライタ制御コマンドメニュー・リーダライタ設定コマンドメニューなど）は使用不可となります。各種メニューを使用するには、「コマンド」ボタンをクリックし「コマンドモード」へ遷移してください。



(6) RF タグと交信します。

天面(イラスト)上に RF タグを近づけると、リーダライタとアンテナが交信します。  
RF タグの UID 読み取りと共に LED が点灯します。




連続インベントリモードで動作するリーダライタから送信されたデータは、TR3RWManager の [受信データ一覧] ページと [送受信ログ] ページに表示されます。

[受信データ一覧] ページには、次の情報が表形式で表示されます。

- ① データ数：読み取った回数
- ② UID：RF タグの UID
- ③ アンテナ番号：読み取ったアンテナの番号(※1：本製品には関係ありません)

また、[受信データ一覧] ページに表示中の No の数(件数)が [データクリア(F9)] ボタンの左側(④)に表示されます。




※1：アンテナ番号とは、切替基板を使用し複数のアンテナを制御する際の番号です。

「0」は切替基板の 1 番目に接続されているアンテナを表しますが、切替基板を使用していない場合も「0」で表示されます。

(7) ソフトを終了する。



メニューバーの[ファイル(F)] - [終了(X)]をクリックすると「TR3RWManager」が終了します。



## 5.3.4 RFタグのシステム領域・ユーザ領域を確認する

「RFタグ通信コマンド」メニューの「TagData」にて、RFタグのシステム領域、および、ユーザ領域に書き込まれた情報を確認することができます。


アンテナ上にRFタグを置いた状態で、「TagData」を実行してください。



### 5.3.5 各種コマンドのレスポンスを確認する

TR3RWManager ではリーダライタが対応している各種コマンドをお試しいただけます。


「送受信ログ」画面にてコマンドに対するRFタグからのレスポンスを確認できます。



### 5.3.6 各種コマンドの処理時間を確認する

TR3RWManager ではリーダライタが対応している各種コマンドの処理時間を確認することができます。「送受信ログ」画面にコマンド毎のタイムスタンプが表示されます。

コマンド[send]とレスポンス[recv]の時間差を計算することで処理時間を算出します。



---

## 第6章 仕様

---

本章では、本製品の仕様について説明します。

---

## 6.1 製品仕様

### 6.1.1 TR3XM-SD01

#### ■ 仕様

| 仕様                                      | 項目  | 内容   |              |         |  |   |                    |  |   |
|---|---|--|--------------|---------|--|---|--------------------|--|---|
| 適合規格                                    | 電波法<br>(※1)   | 規格番号 : ARIB STD-T82<br>標準規格名 : 誘導式読み書き通信設備（ワイヤレスカードシステム等）<br>型式指定番号 : 第 FC-10002 号（型式名 : TR3-C302）   |              |         |  |   |                    |  |   |
|   | FCC<br>(※2) (※3)  | FCC Part15 Subpart B, C<br>FCC ID : MK4TR3XM-SX01  |              |         |  |   |                    |  |   |
|   | RoHS 指令   | 欧州RoHS指令(2002/95/EC)対応   |              |         |  |   |                    |  |   |
| RF 仕様                                   | 送信周波数   | 13.56MHz ±50ppm(Ta=25°C)   |              |         |  |   |                    |  |   |
|   | アンテナ  | 13.56MHz ±40kHz(Ta=25°C、自由空間状態)  |              |         |  |   |                    |  |   |
|   | 共振周波数   | ※アンテナに影響を与える条件が無い状態  |              |         |  |   |                    |  |   |
|   | 送信出力  | 200mW ±20% (Ta=25°C、VCC=5.0V)  |              |         |  |   |                    |  |   |
|   | エAINターフェース規格  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1)</li> <li>• ISO/IEC14443 TypeA</li> <li>• ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)</li> </ul>  |              |         |  |   |                    |  |   |
|   | 動作確認済タグ   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>エAINターフェース規格</th> <th>動作確認済タグ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISO/IEC15693<br/>ISO/IEC18000-3 (Mode1)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag-it HF-I (Plus、Standard、Pro)</li> <li>• ICODE SLI (SLI、SLI-S、SLI-L、SLIX SLIX-S、SLIX2)</li> <li>• my-d</li> <li>• MB89R118C、MB89R119B、MB89R112</li> <li>• M24LR04-R、M24LR16E-R、M24LR64E-R LRIS64K</li> </ul> </td></tr> <tr> <td>ISO/IEC14443 TypeA</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIFARE Ultralight</li> <li>• MIFARE Classic (※4)</li> <li>• MIFARE DESFire (※4)</li> <li>• my-d move</li> <li>• NTAG213/NTAG215/NTAG216 (※5)</li> <li>• NFC Forum Type2 Tag (※5)</li> </ul> </td></tr> <tr> <td>ISO/IEC18092<br/>(212kbps, Passive Mode)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FeliCa (※5)</li> <li>• FeliCa Lite</li> <li>• NFC Forum Type3 Tag (※5)</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table> <p>注) タグの対応コマンドに関しては「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。<br/>     ※4 : UID の読み取りのみ対応<br/>     ※5 : セキュリティ機能には非対応</p> | エAINターフェース規格 | 動作確認済タグ | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag-it HF-I (Plus、Standard、Pro)</li> <li>• ICODE SLI (SLI、SLI-S、SLI-L、SLIX SLIX-S、SLIX2)</li> <li>• my-d</li> <li>• MB89R118C、MB89R119B、MB89R112</li> <li>• M24LR04-R、M24LR16E-R、M24LR64E-R LRIS64K</li> </ul> | ISO/IEC14443 TypeA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIFARE Ultralight</li> <li>• MIFARE Classic (※4)</li> <li>• MIFARE DESFire (※4)</li> <li>• my-d move</li> <li>• NTAG213/NTAG215/NTAG216 (※5)</li> <li>• NFC Forum Type2 Tag (※5)</li> </ul> | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) |
| エAINターフェース規格                            | 動作確認済タグ   |  |              |         |  |   |                    |  |   |
| ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag-it HF-I (Plus、Standard、Pro)</li> <li>• ICODE SLI (SLI、SLI-S、SLI-L、SLIX SLIX-S、SLIX2)</li> <li>• my-d</li> <li>• MB89R118C、MB89R119B、MB89R112</li> <li>• M24LR04-R、M24LR16E-R、M24LR64E-R LRIS64K</li> </ul> |  |              |         |  |   |                    |  |   |
| ISO/IEC14443 TypeA                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIFARE Ultralight</li> <li>• MIFARE Classic (※4)</li> <li>• MIFARE DESFire (※4)</li> <li>• my-d move</li> <li>• NTAG213/NTAG215/NTAG216 (※5)</li> <li>• NFC Forum Type2 Tag (※5)</li> </ul>                    |  |              |         |  |   |                    |  |   |
| ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FeliCa (※5)</li> <li>• FeliCa Lite</li> <li>• NFC Forum Type3 Tag (※5)</li> </ul>  |  |              |         |  |   |                    |  |   |

※1 本製品は、日本の電波法で定められている型式指定の認証を受けたリーダライタモジュールを組み込んでいます。したがって、日本国内での高周波利用設備の設置許可申請は不要となります。ただし、弊社が認めない機器構成の組み合わせで使用したり、改造して不法電波を放射したりすると、電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。

※2 本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

※3:FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC WARNING


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

| 仕様  | 項目       | 内容                                      |   |            |
|---|----------|---|---|------------|
| RF 仕様   | データ転送速度  | エAINターフェース規格                            | 本体⇒RF タグ  | RF タグ⇒本体   |
|   |          | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | 26. 48kbps[1/4] (初期設定)<br>または<br>1. 65kbps[1/256]           | 26. 69kbps |
|   |          | ISO/IEC14443 TypeA                      | 106kbps   |            |
|   |          | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | 212kbps   |            |
|   | 変調方式     | エAINターフェース規格                            | 本体⇒RF タグ  | RF タグ⇒本体   |
|   |          | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | ASK10% (初期設定)<br>ASK100%                                    | ASK/FSK    |
|   |          | ISO/IEC14443 TypeA                      | ASK100%   | ASK        |
|   |          | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | ASK10%  | ASK        |
|   | 交信距離     | エAINターフェース規格                            | 最大交信距離  |            |
|   |          | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | 約 10cm<br>使用タグ : TI 社製 RI-TH1-CB1A-00<br>(Tag-it HF-I Plus) |            |
|   |          | ISO/IEC14443 TypeA                      | 約 4cm<br>使用タグ : UPM 社製 MUL5080C1<br>(MIFARE Ultralight)     |            |
|   |          | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | 約 4cm<br>使用タグ : SAG 社製 ISO Card<br>(FeliCa Lite)            |            |
| ※交信距離は使用タグ以外に周辺金属やノイズ、電源、温度などの使用環境によっても異なります。 |          |   |   |            |
|   | アンチコリジョン | エAINターフェース規格                            | アンチコリジョン  |            |
|   |          | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | 対応  |            |
|   |          | ISO/IEC14443 TypeA                      | 未対応   |            |
|   |          | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | 未対応   |            |

| 仕様                             | 項目  | 内容   |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
|--------------------------------|---|--|------|------|-------------|---------------------------------------|--------|------|------|------|---------|---|-------|------|---|----|-----|---|-----|-----|---|----|-----|---|----|-----|---|----|-----|---|----|-----|
| 制御仕様                           | 通信コマンド  | 「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。   |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
|                                | 初期化時間<br>(電源投入時)                                | 電源投入時、400ms 経過後にコマンド処理可能<br>※リスタートコマンド実行後も同様   |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
|                                | ホストインターフェース                                     | RS-232C <table border="1" data-bbox="584 370 1468 669"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>通信仕様</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通信速度</td><td>9600bps<br/>19200bps(初期設定)<br/>38400bps</td></tr> <tr> <td>データビット</td><td>8</td></tr> <tr> <td>パリティ</td><td>なし</td></tr> <tr> <td>ストップビット</td><td>1</td></tr> <tr> <td>フロー制御</td><td>なし</td></tr> </tbody> </table>  | 項目   | 通信仕様 | 通信速度        | 9600bps<br>19200bps(初期設定)<br>38400bps | データビット | 8    | パリティ | なし   | ストップビット | 1 | フロー制御 | なし   |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 項目                             | 通信仕様  |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 通信速度                           | 9600bps<br>19200bps(初期設定)<br>38400bps           |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| データビット                         | 8   |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| パリティ                           | なし  |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| ストップビット                        | 1   |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| フロー制御                          | なし  |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 動作表示 LED                       | 3 個（緑／青／赤）<br>点灯条件は「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。 |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| ブザー                            | 有り  |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| コネクタ                           | RS-232C 接続用<br>コネクタ                             | RS-232C D-sub 9 ピン(オス)<br>六角形嵌合固定台形状：#4-40 インチネジ(短形)<br><ピンアサイン> <table border="1" data-bbox="584 932 1468 1313"> <thead> <tr> <th>ピン番号</th><th>信号名</th><th>機能</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>NC</td><td>未使用</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Rx</td><td>受信信号</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Tx</td><td>送信信号</td></tr> <tr> <td>4</td><td>NC</td><td>未使用</td></tr> <tr> <td>5</td><td>GND</td><td>GND</td></tr> <tr> <td>6</td><td>NC</td><td>未使用</td></tr> <tr> <td>7</td><td>NC</td><td>未使用</td></tr> <tr> <td>8</td><td>NC</td><td>未使用</td></tr> <tr> <td>9</td><td>NC</td><td>未使用</td></tr> </tbody> </table> | ピン番号 | 信号名  | 機能          | 1                                     | NC     | 未使用  | 2    | Rx   | 受信信号    | 3 | Tx    | 送信信号 | 4 | NC | 未使用 | 5 | GND | GND | 6 | NC | 未使用 | 7 | NC | 未使用 | 8 | NC | 未使用 | 9 | NC | 未使用 |
| ピン番号                           | 信号名   | 機能   |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 1                              | NC  | 未使用  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 2                              | Rx  | 受信信号   |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 3                              | Tx  | 送信信号   |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 4                              | NC  | 未使用  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 5                              | GND   | GND  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 6                              | NC  | 未使用  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 7                              | NC  | 未使用  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 8                              | NC  | 未使用  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 9                              | NC  | 未使用  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| DC ジャック EIAJ TYPE II (センタープラス) |   |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 機構仕様                           | 本体寸法  | 140(W) × 110(D) × 38.5(H) mm (突起物は除く)  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
|                                | 本体質量  | 約 265g   |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
|                                | 材質  | ケースの材質 <table border="1" data-bbox="584 1493 1468 1650"> <thead> <tr> <th>名称</th><th>材質名</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上下カバー、前後パネル</td><td>ABS樹脂</td></tr> <tr> <td>LED窓</td><td>PE樹脂</td></tr> <tr> <td>ゴム足</td><td>天然ゴム</td></tr> </tbody> </table>  | 名称   | 材質名  | 上下カバー、前後パネル | ABS樹脂                                 | LED窓   | PE樹脂 | ゴム足  | 天然ゴム |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 名称                             | 材質名   |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 上下カバー、前後パネル                    | ABS樹脂   |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| LED窓                           | PE樹脂  |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| ゴム足                            | 天然ゴム  |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 取付穴径                           | φ 4.5mm (取り付けネジ：呼び径 4mm 長さ 12mm 以上)             |  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 電気的<br>特性                      | 電源  | 本体入力電圧 : DC+5V±10%<br>本体消費電流 : 約 160mA<br>送信停止時の消費電流 : 約 50mA<br>パワードウンモード時の消費電流 : 約 40mA<br>本体消費電力 : 約 1.5W (最大)  |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
| 環境特性                           | 動作温度  | 0～40°C   |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
|                                | 動作湿度  | 30～80%RH(結露なきこと)   |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
|                                | 保存温度  | 0～55°C   |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |
|                                | 保存湿度  | 30～80%RH(結露なきこと)   |      |      |             |                                       |        |      |      |      |         |   |       |      |   |    |     |   |     |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |   |    |     |

| 仕様  | 項目  | 内容  |
|-----|-----|---|
| その他 | 付属品 | <ul style="list-style-type: none"><li>• AC アダプタ 1 台<br/>型番 : TR3-PWR-5V-1/TR3-PWR-5V-2</li><li>• RS-232C クロスケーブル 1 本<br/>型番 : CB-232C-2</li><li>• RFID ステッカ 1 枚<br/>型番 : SEL41400L</li><li>• CD-ROM 1 枚<br/>型番 : CDROM-TR3MNL</li></ul> |

寸法図



### 6.1.2 TR3XM-SU01

#### ■ 仕様

| 仕様   | 項目  | 内容   |              |         |  |   |                    |  |   |
|--|---|--|--------------|---------|--|---|--------------------|--|---|
| 適合規格   | 電波法<br>(※1)   | 規格番号 : ARIB STD-T82<br>標準規格名 : 誘導式読み書き通信設備（ワイヤレスカードシステム等）<br>型式指定番号 : 第 FC-10002 号（型式名 : TR3-C302）   |              |         |  |   |                    |  |   |
|  | FCC<br>(※2) (※3)  | FCC Part15 Subpart B, C<br>FCC ID : MK4TR3XM-SX01  |              |         |  |   |                    |  |   |
|  | RoHS 指令   | 欧州RoHS指令(2002/95/EC)対応   |              |         |  |   |                    |  |   |
| RF 仕様  | 送信周波数   | 13.56MHz ±50ppm(Ta=25°C)   |              |         |  |   |                    |  |   |
|  | アンテナ<br>共振周波数   | 13.56MHz ±40kHz(Ta=25°C、自由空間状態)<br>※アンテナに影響を与える条件が無い状態   |              |         |  |   |                    |  |   |
|  | 送信出力  | 200mW ±20% (Ta=25°C、VCC=5.0V)  |              |         |  |   |                    |  |   |
|  | エAINターフェース規格  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1)</li> <li>• ISO/IEC14443 TypeA</li> <li>• ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)</li> </ul>  |              |         |  |   |                    |  |   |
|  | 動作確認済タグ   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">エAINターフェース規格</th> <th style="text-align: center;">動作確認済タグ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ISO/IEC15693<br/>ISO/IEC18000-3 (Mode1)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag-it HF-I (Plus、Standard、Pro)</li> <li>• ICODE SLI (SLI、SLI-S、SLI-L、SLIX SLIX-S、SLIX2)</li> <li>• my-d</li> <li>• MB89R118C、MB89R119B、MB89R112</li> <li>• M24LR04-R、M24LR16E-R、M24LR64E-R LRIS64K</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ISO/IEC14443 TypeA</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIFARE Ultralight</li> <li>• MIFARE Classic (※4)</li> <li>• MIFARE DESFire (※4)</li> <li>• my-d move</li> <li>• NTAG213/NTAG215/NTAG216 (※5)</li> <li>• NFC Forum Type2 Tag (※5)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ISO/IEC18092<br/>(212kbps, Passive Mode)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FeliCa (※5)</li> <li>• FeliCa Lite</li> <li>• NFC Forum Type3 Tag (※5)</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | エAINターフェース規格 | 動作確認済タグ | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag-it HF-I (Plus、Standard、Pro)</li> <li>• ICODE SLI (SLI、SLI-S、SLI-L、SLIX SLIX-S、SLIX2)</li> <li>• my-d</li> <li>• MB89R118C、MB89R119B、MB89R112</li> <li>• M24LR04-R、M24LR16E-R、M24LR64E-R LRIS64K</li> </ul> | ISO/IEC14443 TypeA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIFARE Ultralight</li> <li>• MIFARE Classic (※4)</li> <li>• MIFARE DESFire (※4)</li> <li>• my-d move</li> <li>• NTAG213/NTAG215/NTAG216 (※5)</li> <li>• NFC Forum Type2 Tag (※5)</li> </ul> | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) |
| エAINターフェース規格   | 動作確認済タグ   |  |              |         |  |   |                    |  |   |
| ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag-it HF-I (Plus、Standard、Pro)</li> <li>• ICODE SLI (SLI、SLI-S、SLI-L、SLIX SLIX-S、SLIX2)</li> <li>• my-d</li> <li>• MB89R118C、MB89R119B、MB89R112</li> <li>• M24LR04-R、M24LR16E-R、M24LR64E-R LRIS64K</li> </ul> |  |              |         |  |   |                    |  |   |
| ISO/IEC14443 TypeA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIFARE Ultralight</li> <li>• MIFARE Classic (※4)</li> <li>• MIFARE DESFire (※4)</li> <li>• my-d move</li> <li>• NTAG213/NTAG215/NTAG216 (※5)</li> <li>• NFC Forum Type2 Tag (※5)</li> </ul>                    |  |              |         |  |   |                    |  |   |
| ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FeliCa (※5)</li> <li>• FeliCa Lite</li> <li>• NFC Forum Type3 Tag (※5)</li> </ul>  |  |              |         |  |   |                    |  |   |
| <p>注) タグの対応コマンドに関しては「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。</p> <p>※4 : UID の読み取りのみ対応</p> <p>※5 : セキュリティ機能には非対応</p> |   |  |              |         |  |   |                    |  |   |

※1 本製品は、日本の電波法で定められている型式指定の認証を受けたリーダライタモジュールを組み込んでいます。したがって、日本国内での高周波利用設備の設置許可申請は不要となります。ただし、弊社が認めない機器構成の組み合わせで使用したり、改造して不法電波を放射したりすると、電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。

※2 本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

※3:FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

| 仕様  | 項目       | 内容                                      |   |            |
|---|----------|---|---|------------|
| RF 仕様   | データ転送速度  | エAINターフェース規格                            | 本体⇒RF タグ  | RF タグ⇒本体   |
|   |          | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | 26. 48kbps[1/4] (初期設定)<br>または<br>1. 65kbps[1/256]           | 26. 69kbps |
|   |          | ISO/IEC14443 TypeA                      | 106kbps   |            |
|   |          | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | 212kbps   |            |
|   | 変調方式     | エAINターフェース規格                            | 本体⇒RF タグ  | RF タグ⇒本体   |
|   |          | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | ASK10% (初期設定)<br>ASK100%                                    | ASK/FSK    |
|   |          | ISO/IEC14443 TypeA                      | ASK100%   | ASK        |
|   |          | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | ASK10%  | ASK        |
|   | 交信距離     | エAINターフェース規格                            | 最大交信距離  |            |
|   |          | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | 約 10cm<br>使用タグ : TI 社製 RI-TH1-CB1A-00<br>(Tag-it HF-I Plus) |            |
|   |          | ISO/IEC14443 TypeA                      | 約 4cm<br>使用タグ : UPM 社製 MUL5080C1<br>(MIFARE Ultralight)     |            |
|   |          | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | 約 4cm<br>使用タグ : SAG 社製 ISO Card<br>(FeliCa Lite)            |            |
| ※交信距離は使用タグ以外に周辺金属やノイズ、電源、温度などの使用環境によっても異なります。 |          |   |   |            |
|   | アンチコリジョン | エAINターフェース規格                            | アンチコリジョン  |            |
|   |          | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | 対応  |            |
|   |          | ISO/IEC14443 TypeA                      | 未対応   |            |
|   |          | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | 未対応   |            |


| 仕様          | 項目  | 内容  |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
|-------------|---|---|------|------|-------------|---------------------------------------|--------|-------|------|-----------|---------|---|-----------|------|---|-----|-----|
| 制御仕様        | 通信コマンド  | 「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。  |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
|             | 初期化時間<br>(電源投入時)                                | 電源投入時、400ms 経過後にコマンド処理可能<br>※リスタートコマンド実行後も同様  |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
|             | USB ドライバ  | 「USB ドライバインストール手順書」を参照してください。   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
|             | 対応 OS<br>(USB ドライバ)                             | Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、WindowsVista ※1  |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
|             | ホストインターフェース                                     | USB2.0/1.1(仮想 COM ポート※2) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>通信仕様</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通信速度</td><td>9600bps<br/>19200bps(初期設定)<br/>38400bps</td></tr> <tr> <td>データビット</td><td>8</td></tr> <tr> <td>パリティ</td><td>なし</td></tr> <tr> <td>ストップビット</td><td>1</td></tr> <tr> <td>フロー制御</td><td>なし</td></tr> </tbody> </table>  | 項目   | 通信仕様 | 通信速度        | 9600bps<br>19200bps(初期設定)<br>38400bps | データビット | 8     | パリティ | なし        | ストップビット | 1 | フロー制御     | なし   |   |     |     |
| 項目          | 通信仕様  |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| 通信速度        | 9600bps<br>19200bps(初期設定)<br>38400bps           |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| データビット      | 8   |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| パリティ        | なし  |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| ストップビット     | 1   |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| フロー制御       | なし  |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| 動作表示 LED    | 3 個（緑／青／赤）<br>点灯条件は「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。 |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| ブザー         | 有り  |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| コネクタ        | USB 接続用<br>コネクタ                                 | USB コネクタ B タイプ (メス)<br><br>＜ピンアサイン＞ <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>ピン番号</th><th>信号名</th><th>機能</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Vbus</td><td>電源</td></tr> <tr> <td>2</td><td>-Data(D-)</td><td>データ線</td></tr> <tr> <td>3</td><td>+Data(D+)</td><td>データ線</td></tr> <tr> <td>4</td><td>GND</td><td>GND</td></tr> </tbody> </table> | ピン番号 | 信号名  | 機能          | 1                                     | Vbus   | 電源    | 2    | -Data(D-) | データ線    | 3 | +Data(D+) | データ線 | 4 | GND | GND |
| ピン番号        | 信号名   | 機能  |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| 1           | Vbus  | 電源  |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| 2           | -Data(D-)                                       | データ線  |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| 3           | +Data(D+)                                       | データ線  |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| 4           | GND   | GND   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
|             |   |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| 機構仕様        | 本体寸法  | 140(W) × 110(D) × 38.5(H) mm (突起物は除く)   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
|             | 本体質量  | 約 262g  |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
|             | 材質  | ケースの材質 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>名称</th><th>材質名</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上下カバー、前後パネル</td><td>ABS 樹脂</td></tr> <tr> <td>LED 窓</td><td>PE 樹脂</td></tr> <tr> <td>ゴム足</td><td>天然ゴム</td></tr> </tbody> </table>  | 名称   | 材質名  | 上下カバー、前後パネル | ABS 樹脂                                | LED 窓  | PE 樹脂 | ゴム足  | 天然ゴム      |         |   |           |      |   |     |     |
| 名称          | 材質名   |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| 上下カバー、前後パネル | ABS 樹脂  |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| LED 窓       | PE 樹脂   |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| ゴム足         | 天然ゴム  |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
|             |   |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| 取付穴径        | φ 4.5mm (取り付けネジ：呼び径 4mm 長さ 12mm 以上)             |   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| 電気的<br>特性   | 電源  | 本体入力電圧 : DC+5V±10% (USB バスパワー)<br>本体消費電流 : 約 170mA<br>送信停止時の消費電流 : 約 60mA<br>パワードウンモード時の消費電流 : 約 60mA<br>本体消費電力 : 約 1.5W (最大)   |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
| 環境特性        | 動作温度  | 0～55°C  |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
|             | 動作湿度  | 30～80%RH(結露なきこと)  |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
|             | 保存温度  | 0～55°C  |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |
|             | 保存湿度  | 30～80%RH(結露なきこと)  |      |      |             |                                       |        |       |      |           |         |   |           |      |   |     |     |

※1 : Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

※2 : USB を仮想 COM ポートとして認識するため、上位側から RS-232C I/F として使用します。

| 仕様  | 項目  | 内容   |
|-----|-----|--|
| その他 | 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> <li>USB ケーブル 1本<br/>型番：CB-USB-1 または、CB-USB-3</li> <li>RFID ステッカ 1枚<br/>型番：SEL41400L</li> <li>CD-ROM 1枚<br/>型番：CDROM-TR3MNL</li> </ul> |

■ 尺法図



単位：mm  
寸法公差：±1mm  
( )は参考寸法

### 6.1.3 TR3XM-SN02

#### ■ 仕様

| 仕様   | 項目  | 内容  |              |         |  |   |                    |  |   |
|--|---|---|--------------|---------|--|---|--------------------|--|---|
| 適合規格   | 電波法<br>(※1)   | 規格番号 : ARIB STD-T82<br>標準規格名 : 誘導式読み書き通信設備（ワイヤレスカードシステム等）<br>型式指定番号 : 第 FC-10002 号（型式名 : TR3-C302）  |              |         |  |   |                    |  |   |
|  | FCC<br>(※2) (※3)  | FCC Part15 Subpart B, C<br>FCC ID : MK4TR3XM-SX01   |              |         |  |   |                    |  |   |
|  | RoHS 指令   | 欧州RoHS指令(2002/95/EC)対応  |              |         |  |   |                    |  |   |
| RF 仕様  | 送信周波数   | 13.56MHz ±50ppm(Ta=25°C)  |              |         |  |   |                    |  |   |
|  | アンテナ<br>共振周波数   | 13.56MHz ±40kHz(Ta=25°C、自由空間状態)<br>※アンテナに影響を与える条件が無い状態  |              |         |  |   |                    |  |   |
|  | 送信出力  | 200mW ±20% (Ta=25°C、VCC=5.0V)   |              |         |  |   |                    |  |   |
|  | エAINターフェース規格  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1)</li> <li>• ISO/IEC14443 TypeA</li> <li>• ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)</li> </ul>   |              |         |  |   |                    |  |   |
|  | 動作確認済タグ   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">エAINターフェース規格</th> <th style="text-align: center;">動作確認済タグ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ISO/IEC15693<br/>ISO/IEC18000-3 (Mode1)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag-it HF-I (Plus、Standard、Pro)</li> <li>• ICODE SLI (SLI、SLI-S、SLI-L、SLIX SLIX-S、SLIX2)</li> <li>• my-d</li> <li>• MB89R118C、MB89R119B、MB89R112</li> <li>• M24LR04-R、M24LR16E-R、M24LR64E-R LRIS64K</li> </ul> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">ISO/IEC14443 TypeA</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIFARE Ultralight</li> <li>• MIFARE Classic (※4)</li> <li>• MIFARE DESFire (※4)</li> <li>• my-d move</li> <li>• NTAG213/NTAG215/NTAG216 (※5)</li> <li>• NFC Forum Type2 Tag (※5)</li> </ul> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">ISO/IEC18092<br/>(212kbps, Passive Mode)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FeliCa (※5)</li> <li>• FeliCa Lite</li> <li>• NFC Forum Type3 Tag (※5)</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table> | エAINターフェース規格 | 動作確認済タグ | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag-it HF-I (Plus、Standard、Pro)</li> <li>• ICODE SLI (SLI、SLI-S、SLI-L、SLIX SLIX-S、SLIX2)</li> <li>• my-d</li> <li>• MB89R118C、MB89R119B、MB89R112</li> <li>• M24LR04-R、M24LR16E-R、M24LR64E-R LRIS64K</li> </ul> | ISO/IEC14443 TypeA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIFARE Ultralight</li> <li>• MIFARE Classic (※4)</li> <li>• MIFARE DESFire (※4)</li> <li>• my-d move</li> <li>• NTAG213/NTAG215/NTAG216 (※5)</li> <li>• NFC Forum Type2 Tag (※5)</li> </ul> | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) |
| エAINターフェース規格   | 動作確認済タグ   |   |              |         |  |   |                    |  |   |
| ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag-it HF-I (Plus、Standard、Pro)</li> <li>• ICODE SLI (SLI、SLI-S、SLI-L、SLIX SLIX-S、SLIX2)</li> <li>• my-d</li> <li>• MB89R118C、MB89R119B、MB89R112</li> <li>• M24LR04-R、M24LR16E-R、M24LR64E-R LRIS64K</li> </ul> |   |              |         |  |   |                    |  |   |
| ISO/IEC14443 TypeA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIFARE Ultralight</li> <li>• MIFARE Classic (※4)</li> <li>• MIFARE DESFire (※4)</li> <li>• my-d move</li> <li>• NTAG213/NTAG215/NTAG216 (※5)</li> <li>• NFC Forum Type2 Tag (※5)</li> </ul>                    |   |              |         |  |   |                    |  |   |
| ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FeliCa (※5)</li> <li>• FeliCa Lite</li> <li>• NFC Forum Type3 Tag (※5)</li> </ul>  |   |              |         |  |   |                    |  |   |
| <p>注) タグの対応コマンドに関しては「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。</p> <p>※4 : UID の読み取りのみ対応</p> <p>※5 : セキュリティ機能には非対応</p> |   |   |              |         |  |   |                    |  |   |

※1 本製品は、日本の電波法で定められている型式指定の認証を受けたリーダライタモジュールを組み込んでいます。したがって、日本国内での高周波利用設備の設置許可申請は不要となります。ただし、弊社が認めない機器構成の組み合わせで使用したり、改造して不法電波を放射したりすると、電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。

※2 本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

※3:FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC WARNING


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

| 仕様  | 項目       | 内容                                      |   |            |
|---|----------|---|---|------------|
| RF 仕様   | データ転送速度  | エAINターフェース規格                            | 本体⇒RF タグ  | RF タグ⇒本体   |
|   |          | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | 26. 48kbps[1/4] (初期設定)<br>または<br>1. 65kbps[1/256]           | 26. 69kbps |
|   |          | ISO/IEC14443 TypeA                      | 106kbps   |            |
|   |          | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | 212kbps   |            |
|   | 変調方式     | エAINターフェース規格                            | 本体⇒RF タグ  | RF タグ⇒本体   |
|   |          | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | ASK10% (初期設定)<br>ASK100%                                    | ASK/FSK    |
|   |          | ISO/IEC14443 TypeA                      | ASK100%   | ASK        |
|   |          | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | ASK10%  | ASK        |
|   | 交信距離     | エAINターフェース規格                            | 最大交信距離  |            |
|   |          | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | 約 10cm<br>使用タグ : TI 社製 RI-TH1-CB1A-00<br>(Tag-it HF-I Plus) |            |
|   |          | ISO/IEC14443 TypeA                      | 約 4cm<br>使用タグ : UPM 社製 MUL5080C1<br>(MIFARE Ultralight)     |            |
|   |          | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | 約 4cm<br>使用タグ : SAG 社製 ISO Card<br>(FeliCa Lite)            |            |
| ※交信距離は使用タグ以外に周辺金属やノイズ、電源、温度などの使用環境によっても異なります。 |          |   |   |            |
|   | アンチコリジョン | エAINターフェース規格                            | アンチコリジョン  |            |
|   |          | ISO/IEC15693<br>ISO/IEC18000-3 (Mode1)  | 対応  |            |
|   |          | ISO/IEC14443 TypeA                      | 未対応   |            |
|   |          | ISO/IEC18092<br>(212kbps, Passive Mode) | 未対応   |            |

| 仕様  | 項目   | 内容   |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
|---|--|--|-----|-------------|-------|-------------------------------|--------|--|-----------|--|----------|---------|----------|-------------------|--|-------|---------|-----|---------|-------|--------|-------|---------|---------------------|---|-------|---------|-----|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-----------|-------------------------|------------|---|----------|--|-----|----|------|-----------------|-----------------------|
| 制御仕様  | 通信コマンド   | 「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。   |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
|   | 初期化時間<br>(電源投入時)   | 電源投入後、約 5 秒経過後に LAN 接続可能<br>リスタートコマンド実行後、400ms 経過後にコマンド処理可能  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
|   | ホストインターフェース  | TCP/IP(Ethernet)   |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
|   |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>通信仕様</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>準拠規格</td><td>IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX</td></tr> <tr> <td>LAN 通信</td><td> <u>通信速度</u><br/>           10BaseT/100BaseTX (オートネゴシエーション)<br/> <u>通信方式</u><br/>           全二重/半二重 (オートネゴシエーション)         </td></tr> <tr> <td>LAN 出荷時設定</td><td>IP アドレス : 192.168.0.1<br/>Mask Length : 24 (255.255.255.0)<br/>Local Port : 9004</td></tr> <tr> <td>MAC アドレス</td><td>本体背面に表示</td></tr> <tr> <td>LAN コネクタ</td><td>左側 LED (Link LED)</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th><th>Meaning</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Off</td><td>No Link</td></tr> <tr> <td>Amber</td><td>10Mbps</td></tr> <tr> <td>Green</td><td>100Mbps</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> <tr> <td>右側 LED (Active LED)</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th><th>Meaning</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Off</td><td>No Activity</td></tr> <tr> <td>Amber</td><td>Half-Duplex</td></tr> <tr> <td>Green</td><td>Full-Duplex</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> <tr> <td>LAN 設定ツール</td><td>IPSet2 (IPSet は使用できません)</td></tr> <tr> <td>IP 設定初期化方法</td><td>IPSet2 にて「現状の IP アドレス確認」「出荷時設定への変更」が可能<br/>操作手順は「IPSet2 取扱説明書」を参照してください。</td></tr> <tr> <td>動作表示 LED</td><td>3 個 (緑/青/赤)<br/>点灯条件は「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。</td></tr> <tr> <td>ブザー</td><td>有り</td></tr> <tr> <td rowspan="2">コネクタ</td><td>LAN 接続用<br/>コネクタ</td><td>RJ-45 ステーションポート 1 ポート</td></tr> <tr> <td>DC ジャック</td><td>EIAJ TYPE II (センタープラス)</td></tr> </tbody> </table> | 項目  | 通信仕様        | 準拠規格  | IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX | LAN 通信 | <u>通信速度</u><br>10BaseT/100BaseTX (オートネゴシエーション)<br><u>通信方式</u><br>全二重/半二重 (オートネゴシエーション) | LAN 出荷時設定 | IP アドレス : 192.168.0.1<br>Mask Length : 24 (255.255.255.0)<br>Local Port : 9004 | MAC アドレス | 本体背面に表示 | LAN コネクタ | 左側 LED (Link LED) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th><th>Meaning</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Off</td><td>No Link</td></tr> <tr> <td>Amber</td><td>10Mbps</td></tr> <tr> <td>Green</td><td>100Mbps</td></tr> </tbody> </table> | Color | Meaning | Off | No Link | Amber | 10Mbps | Green | 100Mbps | 右側 LED (Active LED) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th><th>Meaning</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Off</td><td>No Activity</td></tr> <tr> <td>Amber</td><td>Half-Duplex</td></tr> <tr> <td>Green</td><td>Full-Duplex</td></tr> </tbody> </table> | Color | Meaning | Off | No Activity | Amber | Half-Duplex | Green | Full-Duplex | LAN 設定ツール | IPSet2 (IPSet は使用できません) | IP 設定初期化方法 | IPSet2 にて「現状の IP アドレス確認」「出荷時設定への変更」が可能<br>操作手順は「IPSet2 取扱説明書」を参照してください。 | 動作表示 LED | 3 個 (緑/青/赤)<br>点灯条件は「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。 | ブザー | 有り | コネクタ | LAN 接続用<br>コネクタ | RJ-45 ステーションポート 1 ポート |
| 項目  | 通信仕様   |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| 準拠規格  | IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX  |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| LAN 通信  | <u>通信速度</u><br>10BaseT/100BaseTX (オートネゴシエーション)<br><u>通信方式</u><br>全二重/半二重 (オートネゴシエーション) |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| LAN 出荷時設定   | IP アドレス : 192.168.0.1<br>Mask Length : 24 (255.255.255.0)<br>Local Port : 9004         |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| MAC アドレス  | 本体背面に表示  |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| LAN コネクタ  | 左側 LED (Link LED)  |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th><th>Meaning</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Off</td><td>No Link</td></tr> <tr> <td>Amber</td><td>10Mbps</td></tr> <tr> <td>Green</td><td>100Mbps</td></tr> </tbody> </table>              | Color  | Meaning  | Off | No Link     | Amber | 10Mbps                        | Green  | 100Mbps  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| Color   | Meaning  |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| Off   | No Link  |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| Amber   | 10Mbps   |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| Green   | 100Mbps  |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| 右側 LED (Active LED)   |  |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th><th>Meaning</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Off</td><td>No Activity</td></tr> <tr> <td>Amber</td><td>Half-Duplex</td></tr> <tr> <td>Green</td><td>Full-Duplex</td></tr> </tbody> </table> | Color  | Meaning  | Off | No Activity | Amber | Half-Duplex                   | Green  | Full-Duplex  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| Color   | Meaning  |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| Off   | No Activity  |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| Amber   | Half-Duplex  |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| Green   | Full-Duplex  |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| LAN 設定ツール   | IPSet2 (IPSet は使用できません)  |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| IP 設定初期化方法  | IPSet2 にて「現状の IP アドレス確認」「出荷時設定への変更」が可能<br>操作手順は「IPSet2 取扱説明書」を参照してください。                |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| 動作表示 LED  | 3 個 (緑/青/赤)<br>点灯条件は「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。                                       |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| ブザー   | 有り   |  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
| コネクタ  | LAN 接続用<br>コネクタ  | RJ-45 ステーションポート 1 ポート  |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |
|   | DC ジャック  | EIAJ TYPE II (センタープラス)   |     |             |       |                               |        |  |           |  |          |         |          |                   |  |       |         |     |         |       |        |       |         |                     |   |       |         |     |             |       |             |       |             |           |                         |            |   |          |  |     |    |      |                 |                       |

| 仕様          | 項目                                  | 内容   |             |    |     |             |       |      |      |     |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------|----|-----|-------------|-------|------|------|-----|
| 機構仕様        | 本体寸法                                | 140(W) × 110(D) × 38.5(H) mm (突起物は除く)  |             |    |     |             |       |      |      |     |
|             | 本体質量                                | 約 280g   |             |    |     |             |       |      |      |     |
|             | 材質                                  | ケースの材質 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>材質名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上下カバー、前後パネル</td> <td>ABS樹脂</td> </tr> <tr> <td>LED窓</td> <td>PE樹脂</td> </tr> <tr> <td>ゴム足</td> <td>天然ゴム</td> </tr> </tbody> </table> |             | 名称 | 材質名 | 上下カバー、前後パネル | ABS樹脂 | LED窓 | PE樹脂 | ゴム足 |
| 名称          | 材質名                                 |  |             |    |     |             |       |      |      |     |
| 上下カバー、前後パネル | ABS樹脂                               |  |             |    |     |             |       |      |      |     |
| LED窓        | PE樹脂                                |  |             |    |     |             |       |      |      |     |
| ゴム足         | 天然ゴム                                |  |             |    |     |             |       |      |      |     |
| 取付穴径        | φ 4.5mm (取り付けネジ:呼び径 4mm 長さ 12mm 以上) |  |             |    |     |             |       |      |      |     |
| 電気的特性       | 電源                                  | 本体入力電圧   | : DC+5V±10% |    |     |             |       |      |      |     |
|             |                                     | 本体消費電流   | : 約 400mA   |    |     |             |       |      |      |     |
|             |                                     | 送信停止時の消費電流   | : 約 290mA   |    |     |             |       |      |      |     |
|             |                                     | パワーダウンモード時の消費電流  | : 約 280mA   |    |     |             |       |      |      |     |
| 環境特性        | 動作温度                                | 0~40°C   |             |    |     |             |       |      |      |     |
|             | 動作湿度                                | 30~80%RH(結露なきこと)   |             |    |     |             |       |      |      |     |
|             | 保存温度                                | 0~55°C   |             |    |     |             |       |      |      |     |
|             | 保存湿度                                | 30~80%RH(結露なきこと)   |             |    |     |             |       |      |      |     |
| その他         | 付属品                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACアダプタ 1台<br/>型番: TR3-PWR-5V-1/TR3-PWR-5V-2</li> <li>• RFIDステッカ 1枚<br/>型番: SEL41400L</li> <li>• CD-ROM 1枚<br/>型番: CDROM-TR3MNL</li> </ul>   |             |    |     |             |       |      |      |     |

■ 尺法図



## 6.2 付属品仕様

### 6.2.1 ACアダプタ(型番:TR3-PWR-5V-1/TR3-PWR-5V-2)


#### ■ 付属対象製品

- TR3XM-SD01
- TR3XM-SN02

#### ■ 仕様

| 仕様   | 項目                      | 製造番号「1610****」まで<br>(16年10月製造分まで)           | 製造番号「1611****」以降<br>(16年11月製造分以降)        |
|------|-------------------------|---|--|
|      |                         | TR3-PWR-5V-1                                | TR3-PWR-5V-2                             |
| 適合規格 | EMI 規格準拠品               | VCCI CLASS B, FCC class B, CISPR 22 class B |  |
|      | 安全規格対応                  | UL60950-1, 電気用品安全法                          |  |
|      | RoHS 指令                 | 欧州RoHS指令(2002/95/EC)対応                      |  |
|      | アメリカ合衆国<br>エネルギー規制(DOE) | Level V 準拠                                  | Level VI 準拠                              |
| 入力仕様 | 定格入力電圧                  | AC100V～AC240V                               |  |
|      | 周波数                     | 50～60Hz                                     |  |
| 出力仕様 | 定格出力電圧                  | DC5.0V±5%                                   |  |
|      | 定格出力電流                  | 2.0A  |  |
|      | 出力極性                    | センタープラス                                     |  |
|      | プラグ形状                   | EIAJ TYPE II                                |  |
| 機構仕様 | 質量                      | 約110g                                       | 約93g                                     |
|      | 外形寸法                    | 60(W)×44(D)×26.5(H)mm<br>(コード部は含まない)        | 63.9(W)×49.5(D)×29.5(H)mm<br>(コード部は含まない) |
|      | ケーブル長                   | 約1800mm                                     | 約1500mm                                  |
| 環境特性 | 動作温度                    | 0～40°C                                      |  |
|      | 動作湿度                    | 5～95%RH                                     |  |
|      | 保存温度                    | -20～65°C                                    |  |
|      | 保存湿度                    | 5～95%RH                                     |  |

#### ■ 尺寸図




### 6.2.2 RS-232C クロスケーブル(型番：CB-232C-2)


#### ■ 付属対象製品

- TR3XM-SD01

#### ■ 仕様

| 項目      | 内容   |
|---------|--|
| RoHS 指令 | 歐州 RoHS 指令(2002/95/EC)対応   |
| コネクタ    | D-sub 9 ピン メス-メス   |
| ネジ      | インチネジ  |
| ケーブル長   | 約 1.8m   |
| 結線図     | クロス結線<br> |

#### ■ 寸法図



単位 : mm  
( )内は参考寸法

### 6.2.3 USB ケーブル


#### ■ 付属対象製品

- TR3XM-SU01

#### ■ 仕様

|         | 製造番号「1200142」以前        | 製造番号「1200143」以降 |
|---------|------------------------|-----------------|
| 付属品型番   | CB-USB-1               | CB-USB-3        |
| RoHS 指令 | 欧洲RoHS指令(2002/95/EC)対応 |                 |
| コネクタ    | USB(A)-USB(B)          |                 |
| ケーブル長   | 約1.8m                  | 約2.0m           |

#### ■ 寸法図




### 6.2.4 RFID ステッカ (型番: SEL41400L)

#### ■ 付属対象製品

- TR3XM-SD01
- TR3XM-SU01
- TR3XM-SN02

#### ■ 仕様



## 6.3 EEPROM 設定一覧

本節では、リーダライタの設定内容について説明します。


ユーティリティツールとコマンドにより設定確認および変更ができます。ここではツールを使用した方法について記載します。

コマンドによる変更については、「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照ください。

### 6.3.1 EEPROM 詳細設定

ユーティリティツール起動後、コマンドモードに設定し、メニューから以下の手順で表示します。

メニューバー - [リーダライタ EEPROM 設定] - [EEPROM 詳細設定]



TR3RWManager で変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。

| EEPROM 設定一覧   |                           |                 |                        |
|---------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
|               | 設定内容                      | 設定値             | 設定内容                   |
| リーダライタ動作モード設定 | 汎用ポート1の機能                 | LED制御信号出力ポート    | リーダライタ動作モード            |
|               | 汎用ポート2の機能                 | リガーアクション信号入力ポート | コマンドモード                |
|               | 汎用ポート3の機能                 | RS485制御信号出力ポート  | 無効                     |
|               | 汎用ポート4の機能                 | ブザー制御信号出力ポート    | リーダライタ動作モード - アンチコリジョン |
|               | 汎用ポート3の機能詳細               | RS485制御信号出力ポート  | 読み取り動作                 |
| RFタグ動作モード設定   | 汎用ポート1の出入力設定              | 入力              | 連続読み取り                 |
| 汎用ポート設定       | 汎用ポート2の出入力設定              | 入力              | リーダライタ動作モード - ブザー      |
| アンテナ切替設定      | 汎用ポート3の出入力設定              | 入力              | 鳴らす                    |
| 各種設定          | 汎用ポート5の出入力設定              | 入力              | リーダライタ動作モード - 送信データ    |
|               | 汎用ポート6の出入力設定              | 入力              | ユーザデータのみ               |
|               | 汎用ポート7の出入力設定              | 入力              | リーダライタ動作モード - 通信速度     |
|               | 汎用ポート8の出入力設定              | 入力              | 19200bps               |
| 設定保存／復元       | 汎用ポート1の初期値                | 1               | RFタグ動作モード - 符号化方式      |
|               | 汎用ポート2の初期値                | 1               | ISO15693(1/4)          |
|               | 汎用ポート3の初期値                | 1               | RFタグ動作モード - 变调度        |
|               | 汎用ポート4の初期値                | 1               | RFタグ動作モード - サブキャリア     |
|               | 汎用ポート5の初期値                | 1               | RFLOOPモード読み取り開始ブロック番号  |
|               | 汎用ポート6の初期値                | 1               | RFLOOPモード読み取りデータ長      |
|               | 汎用ポート7の初期値                | 1               | アノゴリズム設定               |
|               | 汎用ポート8の初期値                | 1               | 通常設定                   |
|               | RFタグ通信コマンドのリトライ回数         | 1               | アノゴリズム設定2              |
|               | Simple Writeコマンド実行時のUID指定 | 1               | 通常設定                   |
|               | 自動読み取りモード動作時のトリガーセンサ      | 0               | AFI値の設定(HEX)           |
|               | ノーリードコマンドの設定              | 無効              | 無効                     |
|               | RFタグ種別別記録                 | 1               | RFタグ種別別記録              |
|               | Simple Writeコマンド実行時のUID指定 | 無効              | 標準                     |
|               | 1ブロック当たりのバイト数             | 4バイト            | RFタグ通信設定               |
|               | RFタグ通信ID(HEX)             | 0               | 通常設定                   |
| 設定終了          | アンテナ自動切替                  | 無効              |                        |
|               | 接続アンテナ数                   | 0               |                        |
|               | アンテナ自動切替制御信号              | 通常ポート           |                        |
|               | アンテナ自動切替時のアンテナID出力        | 無効              |                        |
|               | カスケード接続                   | 無効              |                        |
|               | カスケードポート1の接続アンテナ数         | 0               |                        |
|               | カスケードポート2の接続アンテナ数         | 0               |                        |
|               | カスケードポート3の接続アンテナ数         | 0               |                        |
|               | カスケードポート4の接続アンテナ数         | 0               |                        |
|               | カスケードポート5の接続アンテナ数         | 0               |                        |
|               | カスケードポート6の接続アンテナ数         | 0               |                        |
|               | カスケードポート7の接続アンテナ数         | 0               |                        |
|               | カスケードポート8の接続アンテナ数         | 0               |                        |

## 6.3.2 RF タグ動作モード

「EEPROM 詳細設定」にて「RF タグ動作モード設定」をクリックすることで、RF タグの動作モードに関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

| RF タグ動作モード設定  |                 |                               |                                  |                                  |
|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 設定項目          | 設定内容            |                               |                                  |                                  |
|               | 設定値             | 説明                            |                                  | 初期値                              |
| リーダライター→RF タグ |                 |                               |                                  |                                  |
| 符号化方式         | ISO15693(1/4)   | R/W→RF タグのデータ転送速度 : 26.48kbps | <input checked="" type="radio"/> |                                  |
|               | ISO15693(1/256) | 送速度を設定する。                     | 転送速度 : 1.65kbps                  |                                  |
| 変調度           | 10%             | R/W→RF タグ(ASK 変調)の変調度を設定する。   |                                  | <input checked="" type="radio"/> |
|               | 100%            |                               |                                  |                                  |
| RF タグ→リーダライタ  |                 |                               |                                  |                                  |
| サブキャリア        | FSK             | RF タグ→R/W の変調方式を設定する。         |                                  | <input checked="" type="radio"/> |
|               | ASK             |                               |                                  |                                  |

## 6.3.3 リーダライタ動作モード

「EEPROM 詳細設定」にて「リーダライタ動作モード設定」をクリックすることで、リーダライタの動作モードに関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

| リーダライタ動作モード設定 |   |   |     |
|---------------|---|---|-----|
| 設定項目          | 設定内容  |   |     |
|               | 設定値   | 説明  | 初期値 |
| リーダライタ動作モード   | コマンドモード   | ISO15693 関連のコマンド処理や、リーダライタの設定確認、変更などを行うモード                            | ○   |
|               | 連続インベントリモード<br>RDLOOP モード<br>オートスキャンモード<br>トリガーモード<br>ポーリングモード<br>EAS モード | 各種自動読み取りモード<br>※詳細は「TR3XM 通信プロトコル説明書」参照                               |     |
|               | 無効<br>(単独読み取り)  | RF タグ 1 枚を読み取るモード※1<br>※コマンドモード以外のモードで有効                              | ○   |
|               | 有効<br>(複数同時読み取り)  | 複数枚の RF タグを読み取るモード<br>※コマンドモード以外のモードで有効                               |     |
|               | 1 回読み取り   | RF タグのデータを 1 回のみ読み取るモード<br>※全ての動作モードで有効                               |     |
|               | 連続読み取り  | RF タグのデータを連続で読み取るモード<br>※全ての動作モードで有効                                  | ○   |
| ブザー           | 鳴らさない   | 起動時、および、RF タグ交信時のブザー鳴動設定  |     |
|               | 鳴らす   |   | ○   |
| 送信データ         | ユーザデータのみ  | 以下の動作モード時に上位へ送信するデータの形式を設定する。<br>・オートスキャンモード<br>・トリガーモード<br>・ポーリングモード | ○   |
|               | ユーザデータ+UID  |   |     |
| 通信速度          | 9600bps   | R/W モジュールのシリアル通信速度<br>(R/W モジュール側の設定値)※2                              |     |
|               | 19200bps  |   | ○   |
|               | 38400bps  |   |     |
| ポーリング時間       | 0~65535 (×200ms)  | ポーリングモード時有効。<br>ポーリング時間を設定する。   | 0   |

※1 自動読み取りモードの場合、複数枚の RF タグが同時に存在する条件では正常に読み取りできません。

※2 TR3XM-SN02 の場合、「ケース内部制御基板 ⇄ LANI/F 基板」間の通信スピードとなります。

### 6.3.4 汎用ポート設定

「EEPROM 詳細設定」にて「汎用ポート設定」をクリックすることで、リーダライタの汎用ポートに関するパラメータの表示・設定変更が可能です。  
この設定は、コマンドによる変更はできません。

| 汎用ポート設定 (I01~I03) |                     |                                      |                                  |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 設定項目              | 設定内容                |                                      |                                  |
|                   | 設定値                 | 説明                                   | 初期値                              |
| 汎用ポート1 (通常ポート)    |                     |                                      |                                  |
| 用途                | LED 制御信号<br>出力ポート   | LED 点灯用出力信号<br>読み取時に LED が点灯する。      | <input checked="" type="radio"/> |
|                   | 汎用ポート               | 汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で<br>使用する。     |                                  |
| 入/出力設定            | 入力                  | 用途が[汎用ポート]の場合に有効。                    | <input checked="" type="radio"/> |
|                   | 出力                  | ポート1の入出力を設定する。                       |                                  |
| 初期値               | 0                   | 用途が[汎用ポート]、且つ、入/出力設定が[出力]<br>の場合に有効。 |                                  |
|                   | 1                   | 起動時の出力初期値が0か1かを設定する。                 | <input checked="" type="radio"/> |
| 汎用ポート2 (通常ポート)    |                     |                                      |                                  |
| 用途                | トリガー制御信号<br>出力ポート   | トリガー用入力信号<br>トリガーモード時有効。             | <input checked="" type="radio"/> |
|                   | 汎用ポート               | 汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で<br>使用する。     |                                  |
| 入/出力設定            | 入力                  | 用途が[汎用ポート]の場合に有効。                    | <input checked="" type="radio"/> |
|                   | 出力                  | ポート2の入出力を設定する。                       |                                  |
| 初期値               | 0                   | 用途が[汎用ポート]、且つ、入/出力設定が[出力]<br>の場合に有効。 |                                  |
|                   | 1                   | 起動時の出力初期値が0か1かを設定する。                 | <input checked="" type="radio"/> |
| 汎用ポート3 (通常ポート)    |                     |                                      |                                  |
| 用途                | 機能選択                |                                      |                                  |
|                   | RS485 制御信号<br>出力ポート | RS485 用制御信号<br>RS485 通信時に使用する。       |                                  |
| エラー制御信号<br>出力ポート  |                     | 自動読み取時の読み取りエラー信号として使用する。             | <input checked="" type="radio"/> |
|                   | 汎用ポート               | 汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で<br>使用する。     |                                  |
| 入/出力設定            | 入力                  | 用途が[汎用ポート]の場合に有効。                    | <input checked="" type="radio"/> |
|                   | 出力                  | ポート3の入出力を設定する。                       |                                  |
| 初期値               | 0                   | 用途が[汎用ポート]、且つ、入/出力設定が[出力]<br>の場合に有効。 |                                  |
|                   | 1                   | 起動時の出力初期値が0か1かを設定する。                 | <input checked="" type="radio"/> |

| 汎用ポート設定 (I04~I08) |                  |  |     |
|-------------------|------------------|--|-----|
| 設定項目              | 設定内容             |  |     |
|                   | 設定値              | 説明   | 初期値 |
| 汎用ポート4 (拡張ポート)    |                  |  |     |
| 入/出力設定            | 入力               | ポート4の入出力を設定する。                             | ○   |
|                   | 出力               |  |     |
| 初期値               | 0                | 入/出力設定が[出力]の場合に有効。<br>起動時の出力初期値が0か1かを設定する。 |     |
|                   | 1                |  | ○   |
| 汎用ポート5 (拡張ポート)    |                  |  |     |
| 入/出力設定            | 入力               | ポート5の入出力を設定する。                             | ○   |
|                   | 出力               |  |     |
| 初期値               | 0                | 入/出力設定が[出力]の場合に有効。<br>起動時の出力初期値が0か1かを設定する。 |     |
|                   | 1                |  | ○   |
| 汎用ポート6 (拡張ポート)    |                  |  |     |
| 入/出力設定            | 入力               | ポート6の入出力を設定する。                             | ○   |
|                   | 出力               |  |     |
| 初期値               | 0                | 入/出力設定が[出力]の場合に有効。<br>起動時の出力初期値が0か1かを設定する。 |     |
|                   | 1                |  | ○   |
| 汎用ポート7 (拡張ポート)    |                  |  |     |
| 用途                | ブザー制御信号<br>出力ポート | ブザー制御用出力信号<br>「ブザー」固定で使用する。                | ○   |
|                   | 汎用ポート            |  |     |
| 入/出力設定            | 入力               | [入力]固定で使用する。                               | ○   |
|                   | 出力               |  |     |
| 初期値               | 0                | [1]固定で使用する。                                |     |
|                   | 1                |  | ○   |
| 汎用ポート8 (拡張ポート)    |                  |  |     |
| 入/出力設定            | 入力               | ポート8の入出力を設定する。                             | ○   |
|                   | 出力               |  |     |
| 初期値               | 0                | 入/出力設定が[出力]の場合に有効。<br>起動時の出力初期値が0か1かを設定する。 |     |
|                   | 1                |  | ○   |

## 6.3.5 アンテナ切替設定

「EEPROM 詳細設定」にて「アンテナ切替設定」をクリックすることで、リーダライタのアンテナ切替設定に関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

| アンテナ切替設定               |       |  |                                  |
|------------------------|-------|--|----------------------------------|
| 設定項目                   | 設定内容  |  |                                  |
|                        | 設定値   | 説明   | 初期値                              |
| アンテナ自動切替               | 無効    | 上位でアンテナ切替制御を行う場合は、「無効」に設定する。   | <input checked="" type="radio"/> |
|                        | 有効    | R/W のアンテナ自動切替機能を使用する場合は、「有効」に設定する。   |                                  |
| 接続アンテナ数                | 0~7   | アンテナ自動切替[有効]時、接続するアンテナ数を設定する。<br>設定値：「接続アンテナ数-1」<br>(例. アンテナ 3 枚を接続する場合は「2」) | 0                                |
| アンテナ自動切替制御信号           | 通常ポート | TR3 ショートレンジ  |                                  |
|                        | 拡張ポート | TR3 ミドルレンジ／ロングレンジ<br>TR3-C202 シリーズ<br>TR3XM シリーズ                             | <input checked="" type="radio"/> |
| アンテナ ID 出力<br>(識別機能有効) | 無効    | アンテナ自動切替使用時、[有効]設定とする。   | <input checked="" type="radio"/> |
|                        | 有効    | RF タグと交信したアンテナ ID を上位出力する。   |                                  |
| カスケード接続                | 無効    | カスケード接続構成時、[有効]設定とする。  | <input checked="" type="radio"/> |
|                        | 有効    | 8ch までのアンテナ切替の場合は設定不要です。   |                                  |
| カスケードポート 1 の接続アンテナ数    | 0~8   | カスケード接続時、接続するアンテナ数を設定する。(未使用時:0)<br>※詳細は「アンテナ切替取扱説明書」参照                      | 0                                |
| カスケードポート 2 の接続アンテナ数    | 0~8   |  | 0                                |
| カスケードポート 3 の接続アンテナ数    | 0~8   |  | 0                                |
| カスケードポート 4 の接続アンテナ数    | 0~8   |  | 0                                |
| カスケードポート 5 の接続アンテナ数    | 0~8   |  | 0                                |
| カスケードポート 6 の接続アンテナ数    | 0~8   |  | 0                                |
| カスケードポート 7 の接続アンテナ数    | 0~8   |  | 0                                |
| カスケードポート 8 の接続アンテナ数    | 0~8   |  | 0                                |

## 6.3.6 各種設定

「EEPROM 詳細設定」にて「各種設定」をクリックすることで、リーダライタの各種設定に関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

| 各種設定 1                      |  |  |                   |
|-----------------------------|--|--|-------------------|
| 設定項目                        | 設定内容   |  |                   |
|                             | 設定値  | 説明   | 初期値               |
| RDLOOP モード：<br>読み取り開始ブロック番号 | 0～255  | RDLOOP モード使用時、<br>読み取り開始ブロック番号を設定する。   | 1                 |
| RDLOOP モード：<br>読み取りデータ長     | 1～247  | RDLOOP モード使用時、<br>読み取りデータ長を設定する。   | 4                 |
| アンチコリジョンモード                 | 通常処理モード<br>高速処理モード 1<br>高速処理モード 2<br>高速処理モード 3 | アンチコリジョン設定[有効]時、<br>処理モード[処理速度]を選択する。<br>読み取り枚数により、効果が異なります。<br>※詳細は「TR3XM 通信プロトコル説明書」参照                   | ○<br><br><br><br> |
| AFI 値の設定<br>(HEX)           | 0～FF   | R/W へ AFI 値を設定する。EAS モード、AFI 指定の自動読み取りモードで使用する。  | 0                 |
| 自動読み取り動作モード時の AFI 指定        | 無効<br>有効                                       | 「AFI 値」を使用して、符合する RF タグの読み取りを行う。各自動読み取りモードにて有効。  | ○<br><br>         |
| RF タグ通信コマンドのリトライ回数          | 1～255  | コマンド実行時、[設定値-1]をリトライ回数上限とし、ACK 受信するまで R/W 側で処理を繰り返す。<br>初期設定「1」では、リトライなし。<br>※対応コマンドは「TR3XM 通信プロトコル説明書」参照。 | 1                 |
| SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定 | 無効<br>有効                                       | UID 指定にて SimpleWrite コマンドを送信する。  | ○<br><br>         |
| 自動読み取りモード動作時のトリガー信号         | 無効<br>有効                                       | 自動読み取りモードにて、トリガー信号(スイッチ等)有効の間のみ読み取り処理を行う。  | ○<br><br>         |
| ノーリードコマンドの設定                | 無効<br>有効                                       | 自動読み取りモードにて RF タグ読み取りエラーの時、「BR」を返す。  | ○<br><br>         |
| ブザー種別の設定                    | 標準<br>ブザー音大                                    | 標準ブザー仕様時選択<br><br>大音量ブザー仕様時選択<br>※TR3-N001E(B)のみ有効   | ○<br><br>         |
| 1 ブロック当たりのバイト数              | 4 バイト<br>8 バイト                                 | RF タグの 1 ブロックあたりのサイズ (バイト)<br>※富士通製タグ使用時に「8 バイト」に設定  | ○<br><br>         |
| RF タグ通信設定                   | 通常設定<br>MB89R116<br>MB89R118                   | 対象 RF タグの選択<br>Tag it HF-I、I CODE SLI および My-d<br>MB89R116/MB89R118 ※3                                     | ○<br><br>         |
| リーダライタの ID<br>(HEX)         | 0～FF   | RS485 使用時の R/W の ID を設定する。<br>通常時は「0」で使用する。  | 0                 |
| ICODE SLIX サポート             | 無効<br>有効                                       | 本設定が有効の場合に ICODE SLIX をサポート<br>※S6700 互換モード設定：S6700 互換モード時   | ○<br><br>         |

※3 MB89R116/MB89R118 用の設定です。

本設定により、以下の設定内容へ変更されます。

- RF タグ動作モード設定「RF タグ→リーダライタ変調方式：ASK 変調（シングルサブキャリア）」
- 各種設定 1 「1Block 当たりのバイト数：8 バイト」

MB89R119B/MB89R112 の場合はタグ仕様に合わせて上記設定を個別に行います。

設定内容・設定方法は TR3XM 通信プロトコル説明書(6.3.1 動作確認済タグ)を参照ください。

各種設定2

| 設定項目                   | 設定内容                   |  |     |
|------------------------|------------------------|--|-----|
|                        | 設定値                    | 説明   | 初期値 |
| RF送信信号設定               | 起動時ON                  | リーダライタの電源投入時にキャリア出力を開始する。  | ○   |
|                        | 起動時OFF<br>(コマンド受付以降ON) | リーダライタの電源投入後、最初のコマンド実行時にキャリア出力を開始する。   |     |
|                        | コマンド実行時以外は常時OFF        | コマンド実行時のみキャリアを出力する。  |     |
| My-d自動識別時のアクセス方式       | My-dカスタムコマンド           | Myd_Read/Myd_Writeを使用して8バイト単位でアクセスする。(ページアクセス方式)                               | ○   |
|                        | ISO15693オプションコマンド      | ReadSingleBlock/WriteSingleBlockなどを使用して4バイト単位でアクセスする。<br>(ブロックアクセス方式)          |     |
| ReadBytes/RDLOOP系の内部処理 | ReadSingleBlock        | 下記コマンド及び動作モードの内部処理に使用するコマンドを選択する。<br>• ReadBytes<br>• RDLOOPCmd<br>• RDLOOPモード | ○   |
|                        | ReadMultiBlock         |  |     |
| S6700互換モード設定           | 通常                     |  | ○   |
|                        | S6700互換                | S6700シリーズと同等の動作をする。<br>※詳細は「TR3XM通信プロトコル説明書」参照                                 |     |

---

## 第7章 LAN I/F 仕様 (TR3XM-SN02)

---

本章では、LAN インターフェースの仕様、各種設定について説明します。

---

---

## 7.1 LAN インターフェース設定一覧

TR3XM-SN02 の LAN インターフェースの各設定値（出荷時設定値）は下表に示すとおりです。  
設定内容の確認、および設定変更は、必ず LAN 設定ツール「IPSet2」をご使用ください。

| No. | 設定項目                   | LAN 設定パラメータ     | 出荷時設定       |
|-----|------------------------|-----------------|-------------|
| 1   | Local IP 表示／設定         | IP Address      | 192.168.0.1 |
| 2   | Mask Address 表示／設定     | Mask Length     | 24          |
| 3   | Default Route IP 表示／設定 | Default Gateway | 0.0.0.0     |
| 4   | 無通信監視タイマの Timer 値表示／設定 | TCP Keepalive   | 10sec       |
| 5   | 通信速度 表示／設定             | Baud Rate       | 19200bps    |
| 6   | 送信データのパッキング表示／設定       | Packing         | Disable     |
| 7   | パッキング ストア時間表示／設定       | Idle Gap Time   | 5sec        |
| 8   | Local Port 表示／設定       | Local Port      | 9004        |
| 9   | Connection 動作の表示／設定    | Active Connect  | None        |
| 10  | Foreign IP 表示／設定       | Remote Host     | 0.0.0.0     |
| 11  | Foreign Port 表示／設定     | Remote Port     | 9004        |

## 7.2 LAN インターフェース設定の確認／変更

本節では LAN インターフェース設定の変更方法について説明します。

設定内容の確認／変更は、LAN 設定専用ツール「IPSet2」を使用して行います。

### 7.2.1 事前準備

- PC のネットワーク設定（IP アドレス、サブネットマスク）をリーダライタとの通信が可能な設定へ変更します。

[スタートメニュー] - [設定] - [ネットワーク接続] - [ローカルエリア接続のプロパティ]  
- [インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ] - [次の IP アドレスを使う]に設定します。

例えば、リーダライタの設定が 192.168.0.1/24 である場合は、PC の設定を 192.168.0.\*[任意]/24 などに設定します。

- PC とリーダライタを LAN ケーブルで接続します。

| 接続構成               | ケーブル種別    |
|--------------------|-----------|
| L2 スイッチなどハブを経由した接続 | ストレートケーブル |
| 端末同士を直接接続          | クロスケーブル   |

## 7.2.2 設定確認・変更

設定専用ツール（IPSet2）を使用して LAN インターフェース設定を確認・変更する手順を解説します。

「7.2.1 事前準備」を確認した上で以下の手順で進めてください。

IPSet2 は、製品付属の CD-ROM に収録されています。

また、最新版の IPSet2 は WEB サイトからダウンロードすることができます。

WEB サイト

URL : <http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm>

IPSet2 の操作方法詳細は「LAN インターフェース設定ツール IPSet2 取扱説明書」を参照ください。

### <手順 1> IPSet2 の起動

IPSet2.exe（実行ファイル）を起動するとネットワーク内に接続されたリーダライター一覧が表示されます。

表示されない場合は、リーダライタが正しく接続されていることを再度ご確認いただき、キーボードの F2 キーまたは File(F) メニューの Refresh(F5) から一覧を再表示してください。

Refresh を複数回試行しても表示されない場合、以下の操作をお試しください。

- Windows ファイアウォールを無効にしていただき、再度操作を行う。
- 複数の LAN 機器に対しての設定変更については、IP が探せないことがありますので、基本的には、1 対 1 の関係になる環境にて設定をお願いします。
- PC が複数の IP アドレスを登録している場合は、ネットワークのクラスが異なるため、リーダライタの IP アドレスが探せないことがあります。

その際は、Help(H) の Interface(I) にて、最適なクラスをお試しください。




STATUS 「OFFLINE」 のリーダライタと通信する場合は、  
PC のネットワーク設定（IP アドレス・サブネットマスク）をリーダライタとの  
通信が可能な状態に設定してください。

PC の IP アドレスを変更した場合は IPSet2 を再起動してください。


## <手順2> LAN インターフェース設定の確認

STATUS「ONLINE」のリーダライタは、以下の方法で LAN インターフェース設定画面を開くことができます。

- ① 一覧の行をダブルクリック
- ② 一覧の行を選択（赤字表示）した状態でキーボードの F2 キー
- ③ 一覧の行を選択（赤字表示）した状態で File(F) メニューの Edit(F2)




## <LAN インターフェース設定画面>



### <手順3>LANインターフェース設定の変更

各パラメータの変更内容は、[Apply]ボタンをクリックすることで確定します。

[Apply]ボタンをクリックせずに画面を閉じた場合は、変更内容が無効になります。



#### ① IP Address

リーダライタのIPアドレスを入力します。

【注意】IPアドレス「a.b.c.d」において、dに入力可能な値の範囲は「1～254」です。  
255を設定した場合、動作復旧不可となり、センドバック修復となる可能性があります。

#### ② Mask Length

リーダライタのIPアドレスに対するサブネットマスク長を入力します。

サブネットマスク 255.255.255.0 の場合は 24 です。

入力可能な値の範囲は「1～31」です。

#### ③ Default Gateway

デフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。

使用しない場合は 0.0.0.0 を入力します。

#### ④ TCP Keepalive (sec)

キープ・アライブ機能の動作間隔を秒単位で入力します。

無応答状態が 7 回続いた場合、リーダライタは接続を破棄します。

使用しない場合は 0 を入力します。入力可能な値の範囲は「0～65」です。

## ⑤ Baud Rate

リーダライタ内部の LAN インターフェース基板—リーダライタモジュール間のデータ転送速度を選択します。


Baud Rate (現在) と Baud Rate (変更) に表示される値が異なることがあります。本ソフトウェアから設定可能な値は 9600bps、19200bps、38400bps のいずれかです。

本設定値を変更する場合は、右隣の「変更する」にチェックを入れてください。未チェックの場合、設定値は変更されません。

・9600、19200、38400bps を選択した場合は、LAN インターフェース基板側のみ変更します。

・R/W module speed を選択した場合は、リーダライタモジュール側の通信速度を調査し、LAN インターフェース基板側をその設定に合わせます。

※この処理には最大 1 分程度の時間がかかります。



## ⑥ Packing

送信データのパッキング有無を選択します。

リーダライタ内部の LAN インターフェース(XPort)は、リーダライタモジュールからのシリアルデータを順次上位側へ転送しますが、設定パラメータ(Disable/Enable)の違いにより、送信タイミングが異なります。

### [Disable] ※出荷時設定

XPort 内へデータが送信されると即時転送処理を行います。

- ・連続したシリアルデータであっても、10 数 ms 毎に分割してパケットを送信します。
- ・短いデータでもパケットが分割される場合があります。

### [Enable]

「Idle Gap Time」にて指定した時間だけシリアルデータが途絶えた場合、その時点でバッファに溜まっているデータを 1 パケットとして送信します。

自動読み取りモード(連続インベントリモード他)など「Idle Gap Time」より短い間隔で R/W からレスポンスが上がってくる場合は、複数のレスポンスが 1 パケットに纏まって送信されるため、応答が返るまでの時間がかなり遅延する場合があります。

⑦ Idle Gap Time

Packing 「Enable」 設定時に参照されます。

シリアルデータを受信している状況において、データが途絶えた時間が「Idle Gap Time」を超えるとパケットを送信します。

12ms、52ms、250ms、5sec(出荷時設定)のいずれかを選択します。

なお、Disable 設定時は、本設定は送信タイミングに影響しません。

⑧ Local Port

TCP/IP 通信時のポート番号を入力します。

入力可能な値の範囲は「1025～65535」です。

⑨ Active Connect

リーダライタから PC への自動接続を行う場合、Auto Start を選択します。

リーダライタが PC からの接続を待ち受ける接続方式の場合は、None を選択します。

⑩ Remote Host

Active Connect 「Auto Start」 時の接続先 IP アドレスを入力します。

使用しない場合は 0.0.0.0 を入力します。

⑪ Remote Port


Active Connect 「Auto Start」 時の接続先 TCP ポート番号を入力します。

使用しない場合は 0 を入力します。

入力可能な値の範囲は「0～65535」です。


<手順 4> IPSet2 の終了

File(F) メニューの Close、または右上「×」にて終了します。




### 7.2.3 通信スピード(Baud Rate)変更


リーダライタ内部の LAN インターフェース基板—リーダライタモジュール間の通信スピード (Baud Rate) が一致している場合に正常な通信が可能となります。  
この通信スピードを変更する手順を説明します。



IPSet2 を起動後、File(F) メニューの [Set RW Speed(R)] を選択し、変更したい Baud Rate (9600bps、19.2 kbps、38.4 kbps) を選択します。



IP アドレス／ポート番号を設定し OK ボタンを押下します。  
本操作により、リーダライタモジュール側、LAN インターフェース基板側それぞれの通信速度を同時に変更します。




#### 7.2.4 初期化

設定専用ツール（IPSet2）を使用して LAN インターフェース設定を初期化する手順を説明します。

設定値は「7.1 LAN インターフェース設定一覧」を参照ください。

ただし、Baud Rate は変更されませんのでご注意ください。


IPSet2 起動後、ネットワーク設定画面にて初期化操作を行います。



[OK]ボタンをクリックすると初期化処理が実行されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

初期化が成功すると次の確認メッセージが表示されます。




## 7.3 LAN 設定パラメータ (IPSet2)

ここでは、各種 LAN 設定パラメータの機能について説明します。  
LAN 設定ツール IPSet2 を使用して設定・変更を行います。

### 7.3.1 Active Connect (通信方式の選択)

<システム構成例>



#### TCP Connection

##### 【Active Connect : None】

リーダライタが上位端末(PC)からの接続を待ち受ける場合に選択します。

<関連パラメータ (出荷時設定) >

Active Connect : None

IP Address : 192.168.0.1

Mask Length : 24

Local Port : 9004

##### 【Active Connect : Auto Start】

リーダライタから PC への自動接続を行う場合に選択します。

リーダライタの電源投入後、設定されている上位端末(PC)の IP アドレス (Remote Host)、ポート番号 (Remote Port) に対して、自動的にコネクション開設要求を行います。

<関連パラメータ (出荷時設定) >

Active Connect : None ⇒ 「Auto Start」へ設定します

Remote Host : 0.0.0.0 ⇒ 接続対象 PC の IP アドレスを設定します

Remote Port : 9004

### 7.3.2 TCP Keepalive (接続有効確認)

#### 【TCP Keepalive】

キープ・アライブ機能の動作間隔を秒単位で設定します。

ネットワーク上で接続が有効であることを確認する機能です。

無応答状態が 7 回続いた場合、リーダライタは接続を破棄します。


使用しない場合は 0 (=disabled) を入力します。入力可能な値の範囲は「0～65」です。

<関連パラメータ（出荷時設定）>

Keepalive : 10(s)

### 7.3.3 Default Gateway (ルータを経由した通信)

<システム構成例>



#### 【Default Gateway】

上位端末(PC)とリーダライタがルータを経由して異なるセグメント間で通信を行う場合は、デフォルトゲートウェイの設定を行います。

使用しない場合は 0.0.0.0 を入力します。

<関連パラメータ（出荷時設定）>

Default Gateway : 0.0.0.0

---

#### 7.3.4 Packing (データパケットの送信タイミング)

##### Pack Control

###### 【Packing : Disable/Enable】

送信データのパッキング有無を選択します。

リーダライタ内部の LAN インターフェース(XPort)は、リーダライタモジュールからのシリアルデータを順次上位側へ転送しますが、設定パラメータ(Disable/Enable)の違いにより、送信タイミングが異なります。

###### [Disable] ※出荷時設定

XPort 内へデータが送信されると即時転送処理を行います。

- ・連続したシリアルデータであっても、10 数 ms 毎に分割してパケットを送信します。
- ・短いデータでもパケットが分割される場合があります。

###### [Enable]

「Idle Gap Time」にて指定した時間だけシリアルデータが途絶えた場合、その時点でバッファに溜まっているデータを 1 パケットとして送信します。

自動読み取りモード(連続インベントリモード他)など Idle Gap Time より短い間隔で R/W からレスポンスが上がってくる場合は、複数のレスポンスが 1 パケットに纏まって送信されるため、応答が返るまでの時間がかなり遅延する場合があります。

###### 【Idle Gap Time : 12ms/52ms/250ms/5s】

Packing 「Enable」 設定時に参照されます。

シリアルデータを受信している状況において、データが途絶えた時間が「Idle Gap Time」を超えるとパケットを送信します。

12ms、52ms、250ms、5sec(出荷時設定) のいずれかを選択します。

なお、Disable 設定時は、本設定は送信タイミングに影響しません。

<関連パラメータ (出荷時設定) >

Packing : Disable

Idle Gap Time : 5s

## 7.4 トラブルシューティング

リーダライタと通信ができないなどのトラブルの際の対処方法について、説明します。

| 状況              | 対処方法  |
|-----------------|---|
| IP アドレスがわからない   | LAN 設定ツール IPSet2 にて確認してください<br>付属 CD-ROM、弊社 WEB サイトから入手できます。  |
| リーダライタとの通信ができない | <p>① LAN ケーブルの接続確認<br/>PC 直接接続：クロスケーブルを使用<br/>HUB 経由接続：ストレートケーブルを使用</p> <p>② Ping コマンド（コマンドプロンプト）を使用して<br/>PC とリーダライタ間の通信経路状況を確認してください。<br/>通信経路状況により、以下の対処を行ってください。</p> <p>&lt;Ping テスト : NG&gt;<br/>LAN 設定ツール IPSet2 を使用して、リーダライタの<br/>LAN インターフェース設定値に誤りがないことを確認して<br/>ください。</p> <p>&lt;Ping テスト : OK&gt;</p> <p>■ LAN I/F ボードと R/W モジュール間の通信スピードの<br/>不整合<br/>⇒ 「7.2.3 通信スピード (Baud Rate) 変更」参照</p> <p>■ ハーフコネクションの確認<br/>アプリケーションがコネクションのクローズ処理を行う<br/>ことなく、終了した場合などに R/W はハーフコネクション<br/>状態 (※) になります。この状態の R/W は新規の TCP 接続<br/>を行うことができません。<br/>アプリケーションの再起動、リーダライタの電源再起動をお試しください。<br/>※ハーフコネクション<br/>2 点間の通信において、一方のみのコネクションが<br/>開放されている状態を示します。</p> <p>■ 上位機器のファイアウォール設定の確認<br/>ファイアウォールソフトの設定によって、R/W との<br/>通信ポートが遮断されていないか。</p> |

---

## 第8章 保守と点検

---

本章では、本製品の保守と点検などについて説明いたします。

---

## 8.1 保守と点検

本製品は、半導体などの電子部品を主に使用しています。そのため、長期にわたり安定した動作が図れますが、環境や使用条件によっては下記に示すような不具合が予想されます。

- ・過電圧、過電流による素子の劣化
- ・周囲温度が高い場所における長期的ストレスによる素子の劣化
- ・湿度、粉塵による絶縁性の劣化やコネクタの接触不良
- ・腐食性ガスによるコネクタの接触不良素子の腐食

本製品を最良の状態で使用するために、日常あるいは定期的に点検を実施してください。

| 項目     |       | 点検内容              | 判定基準  |
|--------|-------|-------------------|---|
| 周囲環境   | 温度    | 周囲温度範囲            | 0~40°C (TR3XM-SD01/TR3XM-SN02)<br>0~55°C (TR3XM-SU01) |
|        | 湿度    | 周囲湿度範囲            | 30~80%RH (結露無きこと)                                     |
|        | 粉塵    | ほこりが付着していないか      | 無きこと。   |
|        | 腐食性ガス | 金属・アルミ塗装などに腐食はないか | 無きこと。   |
| 電源電圧   | 入力電圧  | 電圧のチェック           | 入力電圧 5.0V 時 : DC+5.0V±10%                             |
|        | 電圧変動  | 急激な電圧上昇や下降の症状はないか |   |
| 外観     | 本体    | ケースの割れやゆがみ        | 割れやゆがみ無きこと。   |
| 取り付け状態 | 本体    | ネジの緩み             | 緩み無きこと。   |
| 電源投入   | 動作    | 動作の確認             | 正常に動作していること。  |

## 8.2 保証とサービス

### ■ 保証規定

#### 保証期間

納入後1年間

#### 保証範囲

●上記保証期間中に弊社の責任により発生した故障の場合は、故障品の修理または代替品の提供を無償させていただきます。ただし、保証期間内であっても下記の場合は有償となります。

1. カタログまたは取扱説明書や仕様書あるいは別途取り交わした仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いによる障害
2. 本製品以外の原因の場合
3. 弊社以外による改造または修理による場合
4. 故意または重大な過失による障害
5. 弊社出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
6. その他、天災、災害など弊社側の責ではない原因による場合
7. お買い上げ明細書類のご提示の無い場合
8. 製造番号の確認できないもの
9. お客様の作成されたソフトウェアおよびシステムに起因する障害
10. 消耗品交換（ケーブル等）

●保証期間を超える製品の修理は有償となります。

#### 対応窓口

販売代理店

#### 修理方法

センドバック(詳細は、故障・修理の流れを参照してください)

#### 運送費負担

修理依頼時：お客様

返送時：弊社

#### 修理品の保証期間

修理品返送日より6ヶ月


※ただし、修理個所以外の故障については、修理品の保証期間の適用外となります。

#### 制限事項

●本製品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、弊社はいかなる場合も責任を負いません。お客様の作成されたプログラム、またそれにより生じた結果について弊社は責任を負いません。

●上記保証内容は日本国内での取引および使用が前提です。日本国外での使用は補償の対象となりませんので、ご注意ください。

### ■ 故障・修理の流れ



# 修理依頼票

修理の際は本紙にご記入のうえ、修理品と一緒にご返送ください。

作成者

|     |  |     |  |        |  |
|-----|--|-----|--|--------|--|
| 会社名 |  | 担当者 |  | 記入日    |  |
| TEL |  | FAX |  | E-MAIL |  |
| 住所  |  |     |  |        |  |

ご依頼元（□ 作成者と同じ）

|     |  |     |  |        |  |
|-----|--|-----|--|--------|--|
| 会社名 |  | 担当者 |  |        |  |
| TEL |  | FAX |  | E-MAIL |  |
| 住所  |  |     |  |        |  |

ご返却先（□ 作成者と同じ □ご依頼元と同じ）

|     |  |     |  |        |  |
|-----|--|-----|--|--------|--|
| 会社名 |  | 担当者 |  |        |  |
| TEL |  | FAX |  | E-MAIL |  |
| 住所  |  |     |  |        |  |

修理依頼品情報

| 対象機種名            |                               |                                | 製造番号                             |                               |                                  |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 返却リスト            | <input type="checkbox"/> ケーブル | ( ) 本                          | <input type="checkbox"/> ACアダプタ  | ( ) 個                         |                                  |
|                  | <input type="checkbox"/> CD   | ( ) 本                          | <input type="checkbox"/> リーダライタ  | ( ) 台                         |                                  |
|                  | <input type="checkbox"/> アンテナ | ( ) 本                          | <input type="checkbox"/> その他     | ( )                           |                                  |
| 不具合発生頻度          | <input type="checkbox"/> いつも  | <input type="checkbox"/> 時々    | <input type="checkbox"/> 一定時間経過後 | <input type="checkbox"/> その他  | ( )                              |
| 平均使用時間<br>(時間/週) | <input type="checkbox"/> 20以下 | <input type="checkbox"/> 21~40 | <input type="checkbox"/> 41~60   | <input type="checkbox"/> 60以上 | <input type="checkbox"/> その他 ( ) |
| 症状とご要望           | <u>トラブルシューティングの結果</u>         |                                |                                  |                               |                                  |

- 不具合が特定の機器との組み合わせ(アンテナ+リーダライタ等)で発生する場合は、可能な限り、その組み合わせ一式をご返却ください。
- 修理依頼品は検査の時点で初期化を行いますので、修理完了品返却時には初期化状態での返却となります。
- 製品の保証期間は納入後1年となります。ただし、保証期間内であっても下記の場合は有償となります。
  - 製造番号の確認できないもの
  - 取扱説明書等に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによる障害
  - 故意または重大な過失による障害
  - お客様の作成されたソフトウェアおよびシステムに起因する障害
  - 消耗品交換(ケーブル等)
- 修理品の保証期間は納入後6ヶ月となります。ただし、修理個所以外の個所の故障については保証外となります。

# 変更履歴

| Ver No | 日付         | 内容  |
|--------|------------|---|
| 1.00   | 2012/4/4   | 新規作成  |
| 1.01   | 2013/4/1   | 3.1 本体仕様 対応OSの追加 (TR3XM-SU01)   |
| 1.02   | 2013/10/17 | 6.1.3 TR3XM-SN01 制御仕様(LANコネクタLED仕様)追記   |
| 1.03   | 2014/6/4   | 3.1 本体仕様 対応OSの追加 (TR3XM-SU01)<br>6.3.3 EEPROM設定一覧 RDLOOPモード設定値 修正   |
| 2.00   | 2015/2/27  | SN01(販売終了品)関連項目 削除<br>SN02 関連項目 追記<br>4.1 設置時注意事項 追記  |
| 2.01   | 2015/6/1   | 安全上のご注意 注意事項追記<br>4.1 設置 注意事項追記<br>6.1 製品仕様 寸法図の変更 (TR3XM-SD01/SU01/SN02)<br>6.2 付属品仕様<br>-USBケーブルの変更                           |
| 2.02   | 2016/4/1   | 6.1.2 TR3XM-SU01 Windows10 対応<br>7.2 LANインターフェース設定・確認 (7.2.2)<br>7.3 LAN設定パラメータ (7.3.4)<br>IPSet2「Packing」「Idle Gap Time」機能説明訂正 |
| 2.03   | 2016/9/28  | 5.3 ユーティリティツールを使用する 使用例追記<br>6.1 製品仕様<br>6.1.1/6.1.2/6.1.3 動作確認済タグ 追記<br>6.2 付属品仕様<br>6.2.1 ACアダプタの変更                           |
| 2.04   | 2017/2/1   | 4.1 設置 設置環境による注意事項 追記<br>4.2 接続 USB接続時の注意点 追記   |
|        |            |   |
|        |            |   |
|        |            |   |

---

---

タカヤ株式会社 事業開発本部 RF 事業部

[URL] <http://www.takaya.co.jp/>

[Mail] [rfid@takaya.co.jp](mailto:rfid@takaya.co.jp)

---

仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。